

# 桂林时控器-时控开关-光控时控器-经纬度时控器

产品名称	桂林时控器-时控开关-光控时控器-经纬度时控器
公司名称	成都艾贝斯科技发展有限公司
价格	50.00/普通
规格参数	
公司地址	成都市武侯区武青南路33号B幢5楼
联系电话	86-02885371968 13438105367

## 产品详情

### 桂林时控器-时控开关-光控时控器-经纬度时控器

灯联网et3光控经纬度时控器(光控时控开关/经纬度时控开关/路灯控制器/时间控制器)的功能特点

- 1、采用进口嵌入式工业级硬封装cpu，工作稳定，可靠性高
  - 2、外置时钟源：采用cpu外置独立“硬”时钟专用芯片（高档控制器配备），并自带时钟备用电池，精度高
  - 3、中文（英文）液晶显示年、月、日、时、分，并带有背光，方便夜间观察和操作。
  - 4、既有手动操作又有自动开关灯功能，手动操作方便独立检修、调试或重大庆典的需要
  - 5、控制模式：既可单独工作也可任意组合控制，这是et系列多功能时控器的一大亮点--多功能
  - 6、光控、经纬度和时控功能开启或关闭可任意独立控制；
  - 7、光照度控制动作点可任意编程设定：自带3级光照度选项和1个光照度自由设定项；
  - 8、光控参数一旦设置立即在液晶屏上同时显示光控设定参数和光照度值；
  - 9、光控输出回路可任意定义：根据需要可以在输出1-3回路中任意指定哪路或几路为光控节能输出，这是et1/3多功能时控器的一大亮点—输出定义灵活；
  - 10、灵活的经纬度控制方式：经纬度具有独立的设置选项，可以设定状态反向（如经纬度日出开日落关/日出关日落开控制状态可选
  - 11、经纬度输出回路可任意定义：根据需要可以在输出1-3回路中任意指定哪路或几路为经纬度节能控制输出，这是et2多功能经纬时控器的一大亮点—输出定义灵活；
  - 12、经纬度自由设置，适应全球任何地方，不受分区或东西半球限制
  - 13、经纬度一旦设置立即显示当地的日出日落时间显示，根据需要可人工修正开关灯时间：最大修正范围±120分钟；
  - 14、内置二级防雷电路，增强设备可靠性，抗干扰能力强
  - 15、流水线作业生产，确保产品质量一致性，“三防”处理电路板、适应恶劣环境可靠性更高；
  - 16、可装备用电池，备用电池启用时1分钟内无人操作自动关机(增加备用电池使用寿命)
  - 17、数据自动保存，保存时间>10年
  - 18、输出回路：1-3路，每路4时段任意编程设定
  - 19、大容量继电器输出，可直接接220伏或380伏接触器，控制稳定，使用寿命长
- 二、灯联网et3光控经纬度时控器(光控时控开关/经纬度时控开关/路灯控制器/时间控制器)的技术参数：
- \*工作电压：ac 80~265v
  - \*输出回路：1-3路可选
  - \*显示方式：lcd中文/英文（h型出口机为英文版）
  - \*背光指示：led背光，方便夜间观察和操作
  - \*人工修正：120分钟
  - \*控制精度：1分钟
  - \*防雷处理：二级，抗干扰能力强
  - \*负载能力：10a/路(阻性)——1、3回路；30a/路(阻性)——2回路
  - \*工作温度：-10~55
  - \*掉电维持：>10年
  - \*功率损耗：1.5w
  - \*外形尺寸：122\*75\*51mm
  - \*时间误差：<30s/年
  - \*备用电池：1.5v 7号干电池（用户自备）
  - \*重量：270g
- 适用地区范围：全球 东经 北纬 西经 南纬 联系方式：13540671797 qq：1919286590，传真：028-85371968  
公司网站：<http://www.chinaol.cn/>