

郑州HGM3100广播控制器

产品名称	郑州HGM3100广播控制器
公司名称	郑州消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州金水区花园北路花半里2号楼701
联系电话	18937152118

产品详情

功能特点：

具有正常广播和应急广播两种工作方式，正常广播由mp3播放器、cd唱盘提供音源。应急广播可播放预录的应急广播信息、进行应急话筒广播并录音；

可对话筒播音信号自动录音，最大录音时间长度大于30分钟，最大记录段数255段。并可以回放；

具有监听功能，监听信号为功放输出信号。话筒工作时关闭监听；

采集功放、电源的故障，可以进行声光报警；

液晶显示器采用菜单方式分项显示各种工作信息和区域状态及故障信息，

合数字键盘可手动选择区域；

设有消音键和消音指示，可对报警声音消音；

设有通播键和指示，可启闭所有区域；

广播干线输出线路上叠加dc48v/0.05a电源用于线路监测；

可以在密码进入的操作下在键盘上设置本机地址。

主要技术指标：

各路直流偏置电压：dc48v；

单路直流最大偏置电流：150ma；

单路直流最大短路电流：200ma；

最大控制分区数量：80个分区；

接入功率放大器最多数量：6台；

单路功率放大器控制接点通过功率：最大500w；

音频输出电平：0dbm；

话筒入电平 50mv (600) 不平衡式；

电子语音输出电平：0db；

电子录音机最大记录时间长度：大于30分钟，记录信息可靠保存时间10年，循环重复；

外形尺寸：482.6mm × 150mm × 88mm(2u)。