

南京科士达UPS不间断电源

YDC9106-RT专业版外接蓄电池负载6KVA/5.4KW

产品名称	南京科士达UPS不间断电源 YDC9106-RT专业版外接蓄电池负载6KVA/5.4KW
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科士达UPS 型号:YDC9106-RT 产地:南京
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

科士达YDC9106-RT参数

重要参数

声明：仅供参考，以当地实际销售信息为准

UPS类型：在线式

额定功率：5400W

输入电压范围：220/230/240V

输入频率范围：50Hz，45-55Hz，60Hz，54-....>>

输出电压范围：220/230/240 (± 1%) V

输出频率范围：市电模式：与输入同步，当....>>

电池类型：暂无数据

后备时间：暂无数据

详细参数

基本参数

输入输出

通信和管理

电池

环境

基本参数

UPS类型 **在线式**

额定容量 **6KVA**

额定功率 **5400W**

整机效率 **95%**

输入输出

输入配线 **单相三线**

输入电压范围 **220/230/240V**

输入频率范围 **50Hz，45-55Hz，60Hz，54-66（50/60自适应）Hz**

输出电压范围 **220/230/240（±1%）V**

输出频率范围 **市电模式：与输入同步，当市电频率超出
2%，±4%，±5%）时，输出频率为50/60
（±0.1）Hz**

输出电压波形 **正弦波**

输出功因0.9

其它输入参数旁路额定

围：±10

其它输出参数切换时间：市电和电池转换时间0ms，市电和旁路转换时间0ms（跟踪）
输出电压谐波（THDV）：2%（100%线性负载）

通信和管理

接口端口USB，RS232

报警功能过载，市电异常，UPS故障，电池欠压等多种告警功能

保护短路，过载，过温，电池欠压，输出过欠压，风扇故障报警

过载能力 110%负载，持续10min后转旁路；130%负载，持续1min后转旁路
150%负载，持续5sec后转旁路，>150%立即转旁路

电池

电压电流192-240V DC

电池容量16-20节可选

环境

工作环境工作温度：0-40℃，湿度范围：0-95%（不凝露）

存储环境温度：-25-55℃（不含电池）

操作高度 < 1500m（超过1500m按GB/T 3859.2规定降额使用）

噪音值(dBA) 55

其它参数

外观尺寸443 × 580 × 131mm

产品重量23kg

其它特点通讯功能：USB，RS232通讯口，并机卡

可选附件SNMP，继电器卡