

# 穿线器厂家 穿线器 湖北永鑫宏运

产品名称	穿线器厂家 穿线器 湖北永鑫宏运
公司名称	武汉市东西湖宏运电缆桥架经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖舵落口大市场15区14栋213、214号
联系电话	15907129258 15907129258

## 产品详情

### 管路连接

镀锌钢管必须用管箍丝扣连接。套丝不得有乱扣现象，管口锉平光滑平整，管箍必须使用通丝管箍，接头应牢固紧密，外露丝应不多于2扣；塑料管连接应使用配套的管件和粘接剂。

管路超过下列长度，应加装接线盒，其位置应便于穿线。无弯时30m；有一个弯时20m；有二个弯时15m；有三个弯时8m。

管进盒、箱连接：盒、箱开孔应整齐并与管径吻合，盒、箱上的开孔用开孔器开孔，保证开孔刺，要求一管一孔，不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电焊、气焊开孔，。钢管进入盒、箱，穿线器厂家，管口应用螺母锁紧，露出锁紧螺母的丝扣2~3扣，两根以上管进入盒、箱要长短一致，间距均匀、排列整齐；塑料管进入盒、箱后应采用锁扣进行固定。

### 明管敷设：

a.明管敷设工艺与暗管敷设工艺相同处参见暗管敷设的施工方法。

b.管弯、支架、吊架预制加工：明配管或埋砖墙内配管弯曲半径不小于管外径6倍。埋入混凝土的配管弯曲半径不小于管外径 的10倍。虽设计图中对支吊架的规格无明确规定，但不得小于以下规格：扁铁支架30×3mm；角钢支架25×25×3mm。

c.测定盒、箱及固位置：根据施工图纸首先测出盒、箱与出线口的正确位置，然后按测出的位置，把管路的垂直、水平走向拉出直线，穿线器工厂，按照规定的固间距尺寸要求，确定支架，吊架的具体位置。固的距离应均匀，穿线器，管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150~300mm，并保持一致。

## 电线如何穿管

### 一、施工准备

#### 作业条件

根据现行《建筑电气工程施工质量验收规定》(GB5303-2002)的规定:管内穿线在建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行,穿线前应将电线保护管内的积水及杂物清理干净。但针对建筑电气安装项目逐渐增加,管内穿线的工程量随之增大,为配合工程整体同步竣工,管内穿线可以提前进行,穿线器批发,但必须满足下列条件:

- 1、混凝土结构工程必须经过结构验收和核定。
- 2、砖混结构工程必须初装修完成以后。
- 3、作好成品保护,箱、盒及导线不应破损及被灰浆污染。
- 4、穿线后线管内不得有积水及潮气侵入,必须保证导线绝缘强度符合规范要求。

穿线器厂家-穿线器-湖北永鑫宏运(查看)由湖北永鑫宏运电气有限公司提供。湖北永鑫宏运电气有限公司在电气设备用电线电缆这一领域倾注了诸多的热忱和热情,永鑫宏运一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:祝总。同时本公司还是从事武汉桥架厂家,武汉桥架厂家报价,武汉桥架厂家的厂家,欢迎来电咨询。