

# 合肥中高电源车维修与保养

产品名称	合肥中高电源车维修与保养
公司名称	捷成机电设备租赁有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务优势:24H内到达 品牌:捷成 公司名:南京捷成机电设备租赁有限公司
公司地址	南京、合肥、杭州、上海均有仓库，就近安排
联系电话	13951628857 13951628857

## 产品详情

发电机维护保持发电机净化油箱在使用一段时间后，箱底一般会沉淀一些矿物质或杂质，应定期或净化。否则会对柱塞和喷油头的正常运作带来巨大影响，造成供油时间不准、供油不均匀、油料雾化不良等现象，致使增加油耗，功率下降。发电机日常维护1、清洁，以保持散热良好;2、防止各种液体、金属零件等进入电机内部;3、油机起动的怠速期间，电机转子运转声音，不能有杂音;4、额定转速时，应无剧烈震动;5、监测发电机各种电气参数及发热情况;6、察看电刷、绕组端部有无火花;7、不能突加或突减大负载，严禁超载或不对称运行;8、保持通风、冷却，防止受潮。发电机励磁PT二次电压消失维修方法(1)将励磁调节方式改为手动方式运行;(2)检查励磁PT回路，如果一、二次保险熔断，应予以更换;(3)恢复正常后，将励磁调节方式改为自动方式运行。此故障现象:(1)警铃响，“发电机励磁PT断线”报警;(2)励磁调节屏发电机机端电压表指示到零。发电机机端PT二次电压消失维修方法(1)将自动调节励磁系统改为手动方式运行;(2)退出发电机复合电压闭锁过流保护;(3)通过其它表计对发电机进行监视调整;(4)通知汽机注意监视发电机;(5)检查机端PT回路，如果一、二次保险熔断，应予以更换;(6)正常后，投入发电机复合电压闭锁过流保护，将励磁调节方式改为自动方式运行。此故障现象:(1)警铃响，“发电机机端PT断线”报警;(2)发电机有功、无功、电压表指示降低或为零。发电机的日常保养工作:1、检查发电机燃油箱燃油量，并观察燃油箱存油量，根据需要添足。2、检查发电机油底壳中机油平面，油面应达到机油标尺上的刻线标记，不足时，应加到规定量。3、检查发电机喷油泵调速器机油平面，油面应达到机油标尺上的刻线标记，不足时应添足。4、检查发电机三漏(水、油、气)情况。消除油、水管路接头等密封面的漏油、漏水现象;消除进排气管、气缸盖垫片处及涡轮增压器的漏气现象。5、检查发电机各附件的安装情况。包括各附件的安装的稳固程度，地脚螺栓及与工作机械相连接的牢靠性。6、检查发电机各仪表。观察读数是否正常，否则应及时修理或更换。7、检查喷油泵传动连接盘。连接螺钉是否松动，否则应重新校喷油提前角并拧紧连接螺钉。8、清洁柴油发电机及附属设备外表。用干布或浸柴油的干抹布揩去机身、涡轮增压器、气缸盖罩壳、空气滤清器等表面上的油渍、水和尘埃;擦净或用压缩空气吹净充电发电机、散热器、风扇等表面上的尘埃。我们将坚持以人为本，构建和谐发展的新环境，建立现代企业制度，规范运作，坚持走科技兴企、质量兴企之路，遵循“团结协作、严谨求实、开拓创新”的企业精神，精心打造产品，向新老客户提供的服务。