

西安ups电源总代理架式UPS C1KR

产品名称	西安ups电源总代理架式UPS C1KR
公司名称	西安联信电源设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	西安陕西省西安市雁塔路南段乐游路8号
联系电话	029-65615650 18192057355

产品详情

产品介绍正弦波输出（15529312284）无论在市电模式或电池模式，均可输出低失真度的正弦波电源，为用户的负载设备供最佳的电源保障。零转换时间当市电停电或复电时，ups在市电模式与电池模式之间的切换是完全没有转换时间的，有效保证了负载运行的可靠性。输入零火线侦测功能山特rack ups 1k~3k（s）具备零火线反接侦测功能。避免ups市电输入零火线反接。

旁路输出人性化为了避免山特用户让ups工作于bypass

mode不开机使用，造成市电中断，ups与设备均异常关机。山特rack ups 1k~3k（s）输入正常市电，默认无旁路输出。必须开机，才会有正常逆变输出。但可以通过山特网站上的winpower2000软件来更改配置为“上市电有旁路输出”。tvss功能即transient voltage surge suppress突波电压保护功能。在rack ups上被用于fax、telephone、modem、网络等转换保护功能。输入功因修正rack ups具备输入功因修正功能，在满载情况下，输入功因可以达到0.95以上，使用户的电网环境不会受到污染。

直流启动在市电停电状态下，若需要使用rack ups启动计算机或其它负载设备，rack ups可以直接以电池进行直流开机，使rack ups的使用更加方便、可靠。旁路保护旁路供电功能使rack ups的应急处理能力大大加强，同时在用户的负载设备对电源具有特殊要求时，如电压不能过高，rack ups提供旁路供电电压过高保护，使用户的负载设备免于高压危险。

自动启动功能当市电异常，进入电池模式供电直到截止，rack ups将关机，当市电恢复正常时，rack ups又会自动启动开机，恢复正常供电，无需用户逐一开机。长效型供电设计rack ups全面提供长效机供用户选择。配置合适的电池组，可以使用户放电使用时间可达8小时左右，以满足不同电网环境的要求。长效机强大充电能力rack

ups长效机除了放电时间延长，电池回充能力也很强，可以提供约4~9a的初始充电电流。

产品属性配置标准电池包rack ups配置了主机相同尺寸的标准电池包（供客户选择）。除要求c2kr、c3kr、c6kr标机配置一组标准电池包外，还要求c1krs、c6krs长效机配置2组以上标准电池包，及c2krs、c3krs长效机配置3组以上标准电池包。标准电池包内电池均采用高品质的原厂松下蓄电池，以良好的电池质量，保证ups使用安全性与可靠性。技术参数型号 c1kr c1krs c2kr c2krs c3kr c3krs c6kr c6krs 额定容量 1kva 2kva 3kva 6kva 输入电压 (115~300)vac (176~276)vac 频率 46~54hz(默认)，通过软件可调为(40~60)hz (46.5~55)hz 功因 >0.97 >0.97 电池 外接电池标称电压 ---- 36vdc 96vdc 240vdc 电池形式 panasonic 铅酸密封,免维护

电池数量 3pcs ---- 8pcs ---- 8pcs ---- 20pcs ---- 输出电压 220(1±2%)vac 220(1±3%)vac 频率

与输入同步〔市电模式〕 50(1±0.2%)hz (电池模式) 50(1±0.5%)hz (电池模式) 超载能力

110% - 150%维持30秒钟后输出转为旁路，150%以上维持300ms 105%~130% 10min,130%以上1min

输出波形 正弦波 插座形式 × 数量 国标插座 × 2 iec插座 × 2,接线端子台 × 1 转换时间 零中断 指示灯(led)

负载指示灯、电池供电指示灯、ups运行状况指示等 警报声音 电池放电

当输入电压断电时每4秒一叫；当电池将用尽时每秒一叫 ups异常 长鸣 自动重启

电池shutdown后，市电恢复正常时，可以自动重启 通讯界面 rs-232

市电异常、断电、电池容量、遥控ups开关机、ups状态指示等智能监控功能 选购件 webpower卡、as400卡

操作环境 温度 0 ~ 40 湿度 20% ~ 90% 主机外观尺寸 (w × d × h) 482.6mm x 450mm x 88mm

482.6mmx600mmx130mm 其他说明长效型供电设计rack ups全面提供长效机供用户选择。配置合适的电池

组，可以使用户放电使用时间可达8小时左右，以满足不同电网环境的要求。长效机强大充电能力rack

ups长效机除了放电时间延长，电池回充能力也很强，可以提供约4~9a的初始充电电流。

自我检查功能rack ups可以进行模拟断电的情况，进入电池模式供电，此功能既可通过面板上的自检按键随时执行，也可以配合山特监控软件，按定期或不定期方式进行。

强力抗干扰针对电磁干扰与射频干扰，rack

ups依循国际标准en50091 - 2和iec61000-4系列标准设计，有效提高了ups使用的安全性与可靠性。

可搭配发电机使用宽广的输入电压与频率范围，使rack ups可以与主要品牌发电机搭配使用，使用时间更加延长，同时有效去除了发电机所产生的不良的电力，为负载提供纯净、安全、稳定的电源。

可接感性负载 rack ups可接感性负载 (pf=0.8)。客户如有其他特殊需求，可直接接洽山特公司。

交易说明城堡 (castle) 系列机架式 (rack) ups，是纯在线式 (on line) ups，容量包括1kva至6kva。与在线互动式或后备式ups相比，乃至市电模式与电池模式零转换时间等方面考虑！！！！