

高强度母线槽安装 荆州高强度母线槽 宇正高强度母线槽厂家

产品名称	高强度母线槽安装 荆州高强度母线槽 宇正高强度母线槽厂家
公司名称	江西宇正电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市红谷滩区丰和大道1768号
联系电话	18079157008 18079157008

产品详情

母线槽故障跳闸的处理

- (1)记录时间、开关跳闸情况、光字及保护动作信号，同时在确认后复归跳闸断路器KK把手。
- (2)检查仪表指示、保护动作情况，复归保护信号掉牌。
- (3)对故障作初步判断，到现场检查故障跳闸母线槽上所有设备，发现放电、闪络或其他故障后迅速隔离故障点。
- (4)将故障情况及现场检查情况汇报调度，根据调令，若故障可以从母线槽上隔离，高强度母线槽厂家批发，隔离故障后恢复其他正常设备的供电；若不能隔离，通过倒母线槽等方式恢复其他设备供电(根据母线槽保护设备的具体形式或规程要求决定是否变动母差保护的运行方式)。
- (5)若现场检查找不到明显的故障点，应根据母线槽保护回路有无异常情况、直流系统有无接地、判断是否保护误动引起，若系保护回路故障引起，高强度母线槽厂家，应汇报调度及上级有关部门处理；若保护回路也查找不出问题，应按调令进行处理，可考虑由对侧变电站对故障母线槽试送电，进一步检查。
- (6)对双母线槽变电站，荆州高强度母线槽，当母联断路器或母线槽上电流互感器故障，可能造成两条母线槽均跳闸，此时，运行人员立即汇报调度，迅速查找出故障点，隔离故障，按调令恢复设备正常供电。

母线槽接头器必须要定期检查

母线槽配件检修前需对母线槽系统进行停电检查，完全切断母线槽配件所有电源，并用万用表测量导体有无电压，确认母线槽系统未带电方可例行检修。防止高电压对操作人员构成身体伤害。母线槽长期运行时每年定期检测一次接头温升，接头温不超过40度。母线槽配件运行中，应不间断查看整条系统的四周是否存在渗漏、喷水、潜在的潮气源。是否存在对系统构成威胁的重物，以及对母线槽系统温升构

成影响的热源。检查有无异物进入母线槽内部。检查母线槽系统零部件有无缺损、锈蚀现象。

母线槽配件为满足带电作业的需要，在帽沿上采用国内传统的结构形状。要经常检查绝缘材料是否有老化现象，导电部分是否有熔化变形现象。母线槽配件如发现有相间接地、绝缘击穿现象，应分段拆除并用耐压测试仪分段检查，找出故障，或重新更换母线槽配件，高强度母线槽安装，或重新进行绝缘包覆处理。

插入式母线槽安装注意事项

必须按图纸顺序号连接；如果在吊装过程中必须填充纸板，则应在安装过程中测量绝缘；连接端子应防水防尘，直到所有安装完成；并排安装插入式母线槽时，保持15

cm的间距。如果有插件盒，确保插件盒之间的间距大于5cm；插入式母线槽穿楼板安装时，其接头中间距楼板和墙体30cm以上；垂直安装时注意伸缩缝的安装。一般超过90m时需要安装；母线槽垂直安装时，必须保证垂直度。水平安装时，离地高度不得超过2.2m；吊架直线距离2M，大跨度母线槽6m。

高强度母线槽安装-荆州高强度母线槽-

宇正高强度母线槽厂家由江西宇正电气设备有限公司提供。江西宇正电气设备有限公司是江西 南昌,输设备及材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宇正电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宇正电气更加美好的未来。