

# DKX-G阀门电动装置控制箱|阀门控制箱

产品名称	DKX-G阀门电动装置控制箱 阀门控制箱
公司名称	扬州伯纳德阀门自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬州市经济开发区
联系电话	86-51482986233 15305276555

## 产品详情

dkx阀门电动控制箱 阀门控制器 执行器控制器 电控箱

扬州电动装置dkx-c/g型阀门控制箱

产品型号：dkx-c dkx-g dkx-gw dkx-gw-p

dkx型阀门电动装置电器控制箱是电动阀门的电气操作部件，是电动装置配套使用的电气控制箱，用于对电动阀门的单独控制或集中控制。

产品型号：（户内型抽屉式）dkx-c-k-10/20/40

（户内型挂壁式）dkx-g-k-10/20/40

（户外型挂壁式）dkx-gw-k-10/20/40

（防爆型）dkx-gb-10/20

（户外型不锈钢）dkx-gw-p-10/20

（户内型挂壁式一控二）dkx-g-k-10/20/40

（防爆型一控二）dkx-gb-10/20

结构形式：c.抽屉式，g.挂壁式，w.户外式；b.防爆型

外观形式：普通钢板，加厚钢板，不锈钢类：

控制形式有：一控一，一控多；

技术参数：

1. 电源：380v 50hz三相四线制
2. 环境温度：-20-+60度
3. 相对湿度： 85%（20度）时
4. 周围环境：不含强腐蚀性，易燃易爆截止及导电尘埃
5. 规格：根据阀门电动装置电机的功率，选配合适的电气控制元件，如断路器，接触器，的额定电流及热过载继电器元件整定电流的范围。

控制箱定货时一定要告之电装使用时的额定电流。以减少更换带来的费用。

dkx型电动阀门控制箱使用说明书

## 一．简介

dkx型电动阀门防爆控制箱（简称控制箱）是操作电动阀门的控制设备，主要用于选配dzw q系列电动装置的电动阀门，可供就地操作。

## 二．规格

dkx型电动阀门控制箱按“95”典设线路设计，常规提供的控制箱为挂壁式，也可按用户的需要特殊供货。

型号的阿拉伯数字部分和电动装置的规格相对应。

例：dkx-10配dzw电动装置电流负载最大为10a

dkx-20配dzw电动装置电流负载最大为20a

## 三．使用

首先，按照电动装置使用说明书做好通电前的调试准备工作，再按照控制箱电气原理图和电动装置接线图接线，经检查无误后，接通电源。

这时如红灯rd和绿灯gn均亮，表示电动阀门处于中间位置，检查电机相序正确后，操作开向按钮so，开到位电动装置应停止工作，此时红灯rd亮，绿灯gn灭，表示阀门处于全开位置；操作关向按钮sc，关到位时电动装置应停止工作，此时红灯rd灭，绿灯gn亮，表示阀门处于全关位置。在开启过程中，红灯rd闪亮，绿灯gn常亮；而在关闭过程中，绿灯gn闪亮，红灯rd常亮。

开度指示器的调试：调节电动装置内开度指示器上的电位器w1和位于控制箱内的电位器w2，使开度表在电动阀门处于全关位置时指示为0，全关位置时满度指示。