

四川促销路灯经纬度时控器 时控开关

产品名称	四川促销路灯经纬度时控器 时控开关
公司名称	成都艾贝斯科技发展有限公司
价格	40.00/普通
规格参数	
公司地址	成都市武侯区武青南路33号B幢5楼
联系电话	86-02885371968 13438105367

产品详情

四川促销路灯经纬度时控器 时控开关 2013年4月28日结束活动，还有几天时间，大家抓紧哦，时控器一律九折 联系电话：1354061797 林小姐

一、灯联网et2经纬度时控器/天文时钟控制器/经纬度时控开关/经纬度路灯控制器功能特点：

- 1、采用进口嵌入式工业级硬封装cpu，工作稳定，可靠性高
- 2、外置时钟源：采用cpu外置独立“硬”时钟专用芯片（高档控制器配备），并自带时钟备用电池，精度高
- 3、中文（英文）液晶显示年、月、日、时、分，并带有背光，方便夜间观察和操作。
- 4、既有手动操作又有自动开关灯功能，手动操作方便独立检修、调试或重大庆典的需要
- 5、控制模式有以下三种：

既可单独工作也可任意组合控制，这是et系列多功能时控器的一大亮点--多功能

模式1：普通时控模式，用户设定开关灯时间，开灯范围00:00到23:59；关灯范围00:00到23:59

模式2：经纬度控制模式，开关灯时间由经纬度自动计算并显示在lcd液晶屏上，且可以人工修正 模式3：经纬度时控模式，是同时启用模式1和模式2两种功能，控制器输出为并行输出，两种模式均可共用同一个端口输出。 6、经纬度和时控功能开启或关闭可任意控制； 7、灵活的经纬度控制方式：经纬度具有独立的设置选项，可以设定状态反向（如经纬度日出开日落关/日出关日落开控制状态可选 8、经纬度输出回路可任意定义：根据需要可以在输出1-3回路中任意指定哪路或几路为经纬度节能控制输出，这是et2多功能经纬时控器的一大亮点—输出定义灵活；

9、经纬度自由设置，适应全球任何地方，不受分区或东西半球限制 10、经纬度一旦设置立即显示当地的日出日落时间显示，根据需要可人工修正开关灯时间：最大修正范围±120分钟；

11、内置二级防雷电路，增强设备可靠性，抗干扰能力强

12、流水线作业生产，确保产品质量一致性，“三防”处理电路板、适应恶劣环境可靠性更高；

13、可装备用电池，备用电池启用时1分钟内无人操作自动关机(增加备用电池使用寿命)

14、数据自动保存，保存时间>10年 15、输出回路：1-3路，每路4时段任意编程设定

16、大容量继电器输出，可直接接220伏或380伏接触器，控制稳定，使用寿命长

17、自适应性强，自动跟踪，自动修正。 18、每天开灯关灯时间一次设置多年不变。

19、时间控制精确，提高了用电效率。

二、灯联网et2经纬度时控器/天文时钟控制器/经纬度时控开关/经纬度路灯控制器技术参数：

*工作电压：ac 80~265v *输出回路：1-3路可选 *显示方式：lcd中文/英文（h型出口机为英文版）

*背光指示：led背光，方便夜间观察和操作 *人工修正：120分钟 *控制精度：1分钟

*防雷处理：二级，抗干扰能力强 *负载能力：10a/路(阻性)——1、3回路； 30a/路(阻性)——2回路

*工作温度：-10 ~55 *掉电维持：>10年 *功率损耗：1.5w *外形尺寸：122*75*51mm
*时间误差：<30s/年 *备用电池：1.5v 7号干电池（用户自备） *重量：270g 适用地区范围：全球 东经
北纬 西经 南纬 详情咨询qq：1919286590 电话：028-85371318转804 13540671797 林小姐