

ZW32-12630A-25柱上真空断路器

产品名称	ZW32-12630A-25柱上真空断路器
公司名称	乐清市东伟电气有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	温州中国 浙江 乐清市 浙江温州乐清市柳市镇
联系电话	86-057761739263

产品详情

zw32-12/630-20户外高压真空断路器 zw32-12/630-25户外柱上真空断路器 乐清市东伟电气有限公司
电话：0577-61739263 传真：0577-62739263 手机：13758891909 qq:397708439 网址：http://www.chdonw.com
地址:浙江省温州乐清市柳市镇 产品概述 zw32型户外柱上真空断路（以下）为额定电压12kv，三相交流50 hz的户外高压配电设备。主要用于开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用，更适用于城市、农村电网建设改造及频繁操作的场所。

使用环境条件 1、海拔： 2000m及以下； 2、周围空气温度：上限+30 ，下限-40 ；
3、风压不超过700pa(相当于风速34m/s)； 4、振幅：无常性剧烈震动； 结构特点 1、断路器采用三相支柱式结构，具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维修、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。 2、断路器采用全封闭结构，密封性能好，有助于提高防潮、防凝露性能，特别适用于严寒或潮湿地区使用。 3、三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘，或采用户内环氧树脂外包有机硅橡胶固体绝缘；具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等特点。 4、操动机构采用小型化弹簧操动机构，储能电机功率小，分合闸能耗低；机构传动采用真动传输方式，零部件数量小，可靠性高。操动机构置于密封的机构箱内，解决了操动机构锈蚀的问题，提高了机构的可靠性。 5、断路器的分、合闸操作可采用手动或电动操作及远方遥控操作。可与智能控制器配套实现配电自动化，也可以与重合控制器配合组成自动重合器、分段器。 6、断路器可以装设二相或三相电流互感器，供过电流或短路保护用，也可以给智能控制器提供电流采集信号；根据用户要求可加装计量用电流互感器。 7、断路器可外带三相联动的隔离开关，在隔离开关分闸状态下有明显可见断口，并具备与断路器本体之间的防误联锁装置，只有在隔离刀完全合闸或完全分闸时才可操作断路器。可连装避雷器支柱绝缘子，维护方便。 主要技术参数 序号 项目 单位 参数 1 额定电压 kv 12 2 额定电流额 a 630 3 工频耐压（lmin） kv 42 4 雷电冲击耐压（峰值） kv 75 5 额定短路开断电流 ka 12.5、16、20 6 额定短路关合电流（峰值） ka 31.5、40、50 7 额定峰值耐受电流 ka 31.5、40、50 8 额定短路耐受电流4s ka 12.5、16、20 9 额定操作顺序 分-0.3s-合分-180s-合分 10 额定短路电流开断次数 次 30 11 机械寿命 次 10000 12 储能电机额定电压 v dc或ac220、110、dc24 13 额定操作电压（配专用弹簧操动机构）分闸线圈 v dc或ac220、110、dc24 合闸线圈 14 过电流脱扣器额定电流 a 5 15 动静触头允许磨损厚度 mm 3 16 重量 kg 80、95（带隔离） 17 极间中心距离 mm 340 ± 1.5