

圣阳蓄电池12V120AH 圣阳SP12-120蓄电池免费包邮

产品名称	圣阳蓄电池12V120AH 圣阳SP12-120蓄电池免费包邮
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:SP12-120 产地:山东
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

- 容量范围 (C20) : 3.5Ah-250Ah (25)
- 电压等级 : 12V
- 自放电小 : 2%/月 (25)
- 良好的高率放电性能
- 设计寿命长 : 20Ah以下为5年、20Ah以上为10年 (25)
- 密封反应效率 : 98%
- 工作温度范围宽 : -15-45

圣阳蓄电池主要应用领域

浮充使用：通讯及电力设备紧急照明器材警示系统各种测距仪器办公室电脑、微电脑处理机及OA设备UPS/EPS电源变、发电站紧急电源系统

循环使用:便携式电源、录放机、收音机等电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具摄像机手提式测量器照明器材各类信号系统太阳能、风能储能系统

品牌	产品型号	额定电压(V)	20h率容量 (Ah)	10h率容量 (Ah)	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	总高 (mm)	重量 (kg)	短路电流 (A)	参考内阻(m Ω)	端子类型
圣阳	SSP12-3.125	12	3.5	3.26	115	65	86	92	1.55	260	45.0	SP-02
圣阳	SSP12-7	12	7	6.5	151	65	93	98	2.2	480	25.0	SP-02 or SP-03
圣阳	SSP12-18	12	18	16.7	181	76	166	166	5.5	700	17.0	SP-11

圣阳	SP12-24 12 A	24	22.3	165	125	176	176	7.6	850	14.0	SP-11
圣阳	SP12-26 12	26	24.2	166	175	125	125	8.0	1000	12.0	SP-20
圣阳	SP12-33 12	33	30.7	195	130	158	163	10.5	1200	11.0	SP-21
圣阳	SP12-38 12	38	35.4	196	165	165	170	12.0	1310	9.0	SP-22
圣阳	SP12-40 12 B	40	37.2	198	166	170	170	13.5	1350	8.8	SP-22
圣阳	SP12-42 12	42	39.1	196	165	165	170	12.9	1400	8.5	SP-22
圣阳	SP12-50 12	50	46.5	257	133	201	201	16.1	1600	7.5	SP-22
圣阳	SP12-65 12	65	60.5	324	166	175	175	20.5	1700	7.0	SP-22
圣阳	SP12-70 12	70	65.1	324	166	175	175	21.7	2000	6.0	SP-22
圣阳	SP12-80 12	80	74.4	350	167	179	179	23.2	2600	4.5	SP-28

有较长的3--5年的浮充使用寿命。添加剂的合理使用，使PCL（容量早期损失）得以更好的解决。铜芯镀银端子及特别设计，更加方便连接，保证好的电气性能。

电池特牌密封铅酸蓄电池是传统铅酸蓄电池的创新.具有的高性能、高技术产品,它具有不漏液,不产生酸雾,不需要补酸,水等特点.由于选用特殊材料配方,电池具有内阻低,自放电小,且耐过放电、过充电,循环寿命长,安全性能好等优点,适应各种环境下使用.产品规格齐全,有2V,6V,12V等系列,可满足不同用户的需求.

使用蓄电池注意事项：1、不同容量、不同性能、不同厂家、不同新旧程度的蓄电池不能混用。2、安装、使用和维护过程中，应使用绝缘工具，并配带绝缘手套，以防造成短路。3、蓄电池出现异常时，应与厂家联系，禁止私自拆卸维修。4、产品应在专用充电系统上充电，充电系统的直流输出电压波动应不大于百分之正负一。5、禁止使用稀释剂等剂来清洗电池，否则会损坏电池外壳。6: 长时间过高充电（过充电）会缩短电池寿命。长时间过低充电（未充足）会影响负载工作或导致电压异常。充电要用恒压限流充电器。勿并联充电，否则缩短电池寿命。充电时一定要先把充电器的正(红)、负（黑）充电夹对应夹好电池，切勿反接。充好后，先关掉电源开关，再取电池夹。

UPS/EPS不间断电源系统，衡器(计价台秤、吊钩秤、电子天平等)，直流屏备用电源，电力通信系统，铁路系统，太阳能储能系统，防盗系统，船舶系统，航标，电子设备，，数控机床，电梯，移动音响，儿童玩具车，割草机和喷雾器。