

苏州直流稳压电源

产品名称	苏州直流稳压电源
公司名称	苏州韦特克斯电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	苏州市浒关工业园浒青路186号
联系电话	86-051266167025 15900911122

产品详情

产品简介 特点：1：固定电压与固定电流操作功能 2：低纹波与低噪音
3：具可选择连续或动态负载 4：超载与极性反向保护功能 5：3 位数 0.5" led
6：自动tracking，串并联操作 7：三组输出 (两组可调，一组固定电压) 8：5v, 3a 固定输出

技术参数 型号 rld-3003d rld-3005d rld-3006d rld-3010d rld-3020d 输出电压 0-30vx2 输出电流 0-3a x2 0-5a x2
0-6a x2 0-10a x2 0-20a x2 机箱尺寸 (w*h*d) 248.4*140*300 (mm) 备注：rld-3020d实际为准

定电压操作(ch1, ch2) 电源调节率 < 0.01% + 3mv 负载调节率 < 0.01% + 3mv (额定电流 < 3a) < 0.02%
+ 5mv (额定电流 > 3a) 涟波及噪声 < 5mvrms 5hz ~ 1mhz 回复时间 < 100 μ s (50% 负载变动, 最小负载 0.5a)
定电流操作(ch1, ch2) 电源调节率 < 0.2% + 3ma 负载调节率 < 0.2% + 3ma 涟波及噪声 < 3marms
同步追踪操作(ch1, ch2) 同步追踪误差 < 0.5% + 3mv 相对于 ch1 读值 串联调节率 < 300mv 负载调节率 <
0.01% + 3mv 涟波及噪声 < 2mvrms 5hz ~ 1mhz 5v 固定 电源调节率 < 5mv 负载调节率 < 15mv 涟波及噪声 <
2mvrms, 5hz ~ 1mhz 电压准确度 + 5% 读值 输出电流 3a max. 输出显示 数字式 3 位数 0.5" led 绝缘
机壳对端子 > 直流 500v / 20m 机壳对电源线 > 直流 500v / 30m 使用电源 交流 220v+10%, 50/60hz
附件 操作手册 x 1, 电源线 x 1, 测试线 x 2 备注：1：我们可以接受特殊规格定制 2：尺寸若有变更
恕不另行通知 3：购买电源时 请说明使用情况 4：另我公司还生产：电镀电源 老化电源 腐蚀电源
化成电源 镀膜电源 电压最大可做0-10000v 电流0-20000a