

RC112-FE-M 瑞斯康达光纤收发器

产品名称	RC112-FE-M 瑞斯康达光纤收发器
公司名称	上海凯润计算机网路系统有限公司
价格	3690.00/台
规格参数	
公司地址	上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110室
联系电话	021-60947418 15221300117

产品详情

rc112-fe(a)-m 局端/用户端模块，10/100Mbps自适应，多模，0-2km，RJ45/DSC rc112-fe(a)-s1

局端/用户端模块，10/100Mbps自适应，单模，0-25km，RJ45/DSC rc112-fe(a)-s2

局端/用户端模块，10/100Mbps自适应，单模，10-60km，RJ45/DSC rc112-fe(a)-s3

局端/用户端模块，10/100Mbps自适应，单模，15-120km，RJ45/DSC

、设备互联：

在进行产品互联时必须遵从下表所示的具体连接型号规定，否则会出现链路不通或数据传输不正常等现象。

局端	客户端
rc112-fe(a)-m	rc111/2-fe(a)-m
rc112-fe(a)-s1	rc111/2-fe(a)-s1
rc112-fe(a)-s2	rc111/2-fe(a)-s2

二、收发器与其它设备连接（电口）

1. rc111/2-fe(a)系列光纤收发器电口自适应与其它设备连接时，收发器有“交叉线、直连线自适应”功能，可以使用直连线或交叉线连接其它设备。

2. rc111/2-fe(a)系列光纤收发器电口工作于定制方式时，在与其它设备连接时，“交叉线、直连线自适应功能”可能失效。因此，在定制方式下与其它设备互联时，建议使用下表所示连接方式

收发器	其它设备	rj45端口连接方式
收发器	交换机	直连
收发器	hub	直连
收发器	路由器	交叉
收发器	网卡	交叉

三、双工配置（电口）

a、rc111/2-fe(a)系列光纤收发器在电口为自适应

其它网络设备电口必须配置为自适应，才能保证数据的正常传输。若与之连接的其它设备工作于定制方式，则收发器的速率能与对方相同，但双工方式固定为“全双工方式”。

b、rc111/2-fe(a)系列光纤收发器电口定制方式

其它网络设备电口的双工模式必须与下表配置相同，才能保证数据的正常传输:

收发器电口模式	与收发器互联设备电口模式
100m/全双工	100m/全双工
100m/半双工	100m/半双工
10m/全双工	10m/全双工
10m/半双工	10m/半双工