

RC112-2FE-S1 2端口光纤收发器

产品名称	RC112-2FE-S1 2端口光纤收发器
公司名称	上海凯润计算机网路系统有限公司
价格	850.00/个
规格参数	
公司地址	上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110室
联系电话	021-60947418 15221300117

产品详情

型号描述 rc112-2fe系列光纤收发器包括如下型号产品：rc112-2fe(a)-m、rc112-2fe(a)-s1、rc112-2fe(a)-s2、rc112-2fe(a)-s3。型号描述 rc112-2fe-m 局端/用户端模块，10/100mbps自适应，多模，0-2km，rj45/dsc rc112-2fe-s1 局端/用户端模块，10/100mbps自适应，单模，0-25km，rj45/dsc rc112-2fe-s2 局端/用户端模块，10/100mbps自适应，单模，10-60km，rj45/dsc rc112-2fe-s3 局端/用户端模块，10/100mbps自适应，单模，15-120km，rj45/dsc 二、产品参数 产品型号 接口 波长 nm 发射功率 db 接收灵敏度db 光饱和db 估计传输km 光损耗 db/km rc112-2fe-m dsc-rj45 1310 -18 ~ -14 -31 -14 0 ~ 2.3 rc112-2fe-s1 dsc-rj45 1310 -13 ~ -3 -35 -3 0 ~ 25 0.5 rc112-2fe-s2 dsc-rj45 1310 -5 ~ -0 -36 -3 10 ~ 60 0.5 rc112-2fe-s3 dsc-rj45 1550/dfb -5 ~ -0 -37 -3 15 ~ 120 0.25 三、设备前面板及指示灯意义：

1、rc112-2fe系列光纤收发器模块前面板示意图

rc112-2fe系列光纤收发器模块指示灯表示收发器状态如下：端口 指示灯名称 指示灯

指示灯表示收发器状态 光口 光接收链路灯 r1k 常亮，光口接收链路正常，反之链路错误 光发送链路灯 t1k 常亮，光口发送链路正常；反之链路错误 电口 电口链路灯 l1k 常亮，电口链路正常，反之链路错误

电口收发灯 act 闪亮，电口有数据收发 电口速率灯 100m 常亮，电路速率为100m，不亮，速率10m 电源

电源指示灯 pwr 常亮，电源工作正常，反之错误 2、十六槽机箱前面板示意图

其中各指示灯表示十六槽机箱工作状态如下：pwr灯：常亮，机箱电源供电正常。

ps1-5v灯：常灭，电源ps1给模块供电正常，反之故障。

ps1-12v灯：常灭，电源ps2给风扇供电正常，反之故障。

ps2-5v灯：常灭，电源ps2给模块供电正常，反之故障。

ps2-12v灯：常灭，电源ps2给风扇供电正常，反之故障。