

金卤防眩悬挂灯

产品名称	金卤防眩悬挂灯
公司名称	武汉珧明照明电器制造有限公司
价格	2200.00/套
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区磨山工业园磨华新村217号
联系电话	86-02784671599 13986211013

产品详情

概况：

广泛适用于各类厂区、车间、场站和大型设施、场馆等场所作泛光照明。

一 性能:

1. 采用高显色性、高光效、长寿命的气体放电灯作光源，功率因数 > 0.9 ，使用寿命高达28500小时。
2. 先进的配光设计,最大限度地提高了光通率;合理地反射面和特殊的工艺处理，光线柔和均匀、无眩光、无重影。
3. 耐腐蚀外壳材料和表面涂层处理，确保灯具在恶劣环境中不腐蚀、不生锈。
4. 内部配件全部采用不锈钢或铝板材料，具有优异的耐腐蚀性能。
5. 通用本公司标准的插接盒电缆引入装置，可适应 8~14mm范围不同线径的电缆引入。
6. 采用优化的结构设计和高强度铝合金外壳，具有极高的抗强力碰撞和冲击能力；透明件采用特制防弹胶材料，透光率高，抗强力碰撞和冲击，并能够有效地防止紫外线。
7. 安装方式安全、简单、方便，更换灯泡只要打开两个翻扣。

二 使用:

- 1、确定灯具的安装位置(该灯只适合钢管吊装),接口为标准的g3/4管螺纹;
- 2、用螺丝刀旋开插接盒上带有“开锁”标志的锁位螺钉;
- 3、将灯具的插接盒上体拔开后,将其直接旋转到吊装钢管的螺纹口上,再用紧定螺钉将插接盒上体与钢管固定牢靠;
- 4、将三芯电缆从钢管中引入插接盒,预留出150mm长度,再用插接盒内部的压线装置,以螺丝刀拧紧螺钉,将电缆压紧;
- 5、将留出的电缆线绝缘包皮剥开约60mm,用螺丝刀将红色的火线与“l”端连接,蓝色零线接“n”端,黄绿线接地线;
- 6、将带有插接盒下体的灯体与已经和钢管固定牢靠的插接盒上体对接,打紧锁紧螺钉,将灯具固定;
- 7、更换灯泡时,先打开灯具中部的2个翻扣,掀开前盖,将旧灯泡旋出,换上新灯泡,再将灯具复原即可。

三 注意:

- 1、运输时将灯具装在所配备的纸箱内,并加装保护。
- 2、更换灯泡时,尽量使用同型号的灯泡;如果改变灯泡类型或功率,应相应更换配套镇流器。

四 技术参数:

额定电压:220vac 50hz

外壳防护:ip65

进线口螺纹:g3/4

引入电缆: 8~ 14mm

外形尺寸: 571 × 715mm

总重量:11kg

五 品质保证:

本产品严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.