

苏州对讲机 苏州供应摩托罗拉SMP818对讲机

产品名称	苏州对讲机 苏州供应摩托罗拉SMP818对讲机
公司名称	沧浪区二歌数码经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市赛格电子市场1E40
联系电话	18068006570 18723526883

产品详情

液晶显示带背光 多种显示模式 数字键盘 多种编程模式 双音多频编码/解码 身份码显示 个呼 / 组呼码 双音多频呼叫表 语音加密 / 压扩 静噪控制 信道扫描 繁忙信道锁定 省电功能 倒频 免持 / 灵敏度 / 延时 发射限时 呼叫 / 监听 低压报警 宽窄带选择 高低功率切换 差频设置 频率步进选择 调频收音机 led照明灯 遥闭 / 遥晕 可编程快捷键 1750khz中继导频

(1) 基础部分 信道数：128 仿真 / 数字亚音频：51 qt / 107 dqt 频率范围：uhf: 400-470mhz / 435-480mhz 330-400mhz vhf: 136-174mhz 外形尺寸 (不含天线)：100 × 55 × 30mm 重量 (含电池、天线、皮带夹)：203g 工作电压：dc 7.4v 智能快充：yes(<4 hrs) 工作温度：-20~+50 电池类型：li-ion 1100mah (鋰電池) 使用时间：8 hrs

(2) 接收部分 灵敏度：-119dbm (0.25 μv) 邻道选择性：65db@25khz / 55db@12.5khz 互调：> 60db 信噪比：40db@25khz 接收杂散：7.5 μw 阻塞：85db 音频失真：10% 音频输出功率：430mw@8

(3) 发射部分 rf输出：h:4w / l: 1w 频率稳定度：± 2.5 ppm 调频和噪声：40db@25khz 调制限制：± 2.5@12.5khz; ± 5.0@25khz 邻道功率：65db 调制特性：± 3 db 杂散射频分量：7.5 μw 音频失真：10%