

UPS 深圳山特SANTAK UPS电源

产品名称	UPS 深圳山特SANTAK UPS电源
公司名称	广州市文客电子科技有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	
公司地址	广州市天河区黄埔大道西413号3楼3039室
联系电话	86-02029179983 13710599538

产品详情

采用dsp数字控制技术 先进的dsp数字控制技术的应用，使ups的性能更加稳定，品质更加优越。

负载功率因数为0.8 适合用电设备的发展趋势，带载能力更强。

有源输入功率因数校正（pfc）采用数字化控制的有源功率因数校正技术，使输入功率因数高达0.98以上，以避免对电网环境的污染，达到节能，降低了系统的投资成本的目的。

绿色环保型 本产品为绿色环保型产品，符合欧盟环保指令rohs的各项要求和国家电子信息产品污染控制管理办法，在产品正常使用情况下,不会对人体及环境造成危害。

宽输入电压频率范围 极宽的输入电压和频率范围，即使在电力环境非常恶劣的偏远地区也能正常供电，减少了电池放电次数，提高了电池的使用寿命。

50hz/60hz电源系统自适应 自动识别并适应50hz/60hz电源系统，满足不同电源系统的需求。

可搭配发电机使用

输入电压与频率范围广，能有效隔离发电机产生的不良电力，为负载提供洁净、安全、稳定的电源。

零切换 市电不稳定时，ups供电模式的转换时间为零，有效保证了负载运行的安全性和可靠性。

强大的扩展性功能 智能插槽能提供丰富的可扩展功能，可选择安装winpower cmc监控卡、snmp卡、rs485、as400卡、emd环境监测器。

【技术参数】

型号	c1k	c1ks	c2k	c2ks	c3k
----	-----	------	-----	------	-----

额定容量		1kva		2kva		3kva
输入	电压	(115 ~ 300) vac				
	频率	(40 ~ 60) hz (软件可调)				
输出	电压	220 (1 ± 2%) vac				
	频率	50hz/60hz ± 0.5%				
	频率	与输入同步 (市电模式) , 当市电频率超出 (46 ~ 54) hz范围时 , 输出频率为50 (50 (1 ± 0.2%) hz(电池模式))				
输出波形		正弦波				
备用时间/分钟 (满载/半载)		> 5 /14	---	> 9 /21	---	> 5 /15
电池形式		阀控式 铅酸蓄电池	---	阀控式 铅酸蓄电池	---	阀控式 铅酸蓄电池
外接电池标称电压		---	36vdc	---	96vdc	---
转换时间		零中断				
超载能力		110%-150%维持 30秒钟后输出转 为旁路, 150% 以上维持300ms				
通讯界面		rs-232 + intelligen t slot				
操作环境	温度	0 ~ 40				

	湿度	0 ~ 95%				
尺寸 (w × d × h) (mm × mm × mm)	145 × 455 × 220	190 × 383 × 318 190 × 433 × 318				
重量 (kg)	12	6.5	23	10.5	31	