

NFC9175长寿顶灯NFC9175

产品名称	NFC9175长寿顶灯NFC9175
公司名称	海洋王照明工程有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	中国浙江温州乐清市乐成镇西岩路30号
联系电话	86-057757159202 15257777152

产品详情

温岭海洋王nfc9175长寿顶灯

温岭海洋王nfc9175长寿顶灯适用范围：

nfc9175长寿顶灯适用于各种室内外工作场所；煤炭行业、石油、石化、电力、冶金、铁路、钢铁、船舶、部队、航空航天、公安消防、化工、政府部门及大型企业作固定照明使用。

=====温岭海洋王nfc9175长寿顶灯=====

温岭海洋王nfc9175长寿顶灯性能特点：

光效节能:光源选用目前国际顶尖技术制作而成的无极灯管，寿命长达8万小时以上.光效高、功耗低、节能环保、无频闪、无眩光。能瞬时冷启或热启动，显色性好，可有效避免工作人员的不舒适感和疲劳感，提高工作效率。

可靠耐用:灯体采用航空合金材料，选用先进的表面喷涂技术，防水防尘、耐腐蚀、不褪色、不生锈，确保产品在户外能长时间可靠工作。透明件材料为高性能聚碳酸酯，透光性好，强度高，抗震性能优良。

=====温岭海洋王nfc9175长寿顶灯=====

温岭海洋王nfc9175长寿顶灯技术参数：

额定电压：220vac 50hz

额定功率：40w

外壳防护：ip65

绝缘等级：i

防腐等级：wf2

引入电缆： 7~ 10mm

距高比：1.5

外形尺寸：367 × 259 × 106mm

总重量：3.5kg

=====温岭海洋王nfc9175长寿顶灯=====

温岭海洋王nfc9175长寿顶灯使用方法：

根据现场环境和照明需要，确定灯具的安装位置和方式，并按灯具到交流220v电源的距离，备好相应长度的三芯电缆线。

将灯具透明件边沿的固定螺钉旋下，打开透明件并卸下反光板，把三芯电缆线的一端穿过紧固接头，引入灯腔内；将火线与l端连接，零线与n端连接，地线与e端连接，并分别用固定螺钉压紧，再将灯具按原来装配样式装配到位。

将灯具固定到预定的安装位置上，三芯电缆线的另一端接通交流220v电源即可实现照明。

更换灯泡时，先将灯具透明件边沿的固定螺钉旋下，打开透明件并卸下反光板；再将灯管与线路板连接的导线取下，旋下灯管的固定螺钉，拆下旧灯管，换上新灯管；再用原来的螺钉将新灯管固定到原来的位置，将灯管上的导线与线路板上的导线按原来的方式连接好；再将灯具按原来装配样式装配到位。

温岭海洋王nfc9175长寿顶灯注意事项：

该灯具适宜在安装高度2~4.5米，最大投射范围7米。

使用时，灯体表面有微热，属于正常现象。

更换灯泡前，请务必先切断电源。

运输时将灯具装在所配备的纸箱内，并加装泡沫减震。

=====温岭海洋王nfc9175长寿顶灯=====

温岭海洋王nfc9175长寿顶灯警告:

不可直接安装在可燃物上;

安装和维护灯具时,必须先断开电源;

灯具必须可靠接地.

=====温岭海洋王nfc9175长寿顶灯=====

温岭海洋王nfc9175长寿顶灯品质保证：

nfc9175已通过iso9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行iso9001国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用（光源保一年），自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护

=====温岭海洋王nfc9175长寿顶灯=====

本文链接为：<http://www.ll.hywzm.com.cn>