

BFC8130内场防爆灯BFC8130

产品名称	BFC8130内场防爆灯BFC8130
公司名称	海洋王照明工程有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	中国浙江温州乐清市乐成镇西岩路30号
联系电话	86-057757159202 15257777152

产品详情

温岭海洋王bfc8130内场防爆灯

温岭海洋王bfc8130内场防爆灯 适用范围：

适用于易燃易爆场所各种室内工作现场，作内场固定照明使用。

=====温岭海洋王bfc8130内场防爆灯=====

温岭海洋王bfc8130内场防爆灯 性能特点:

优良的防爆性能，可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。

采用高强度气体放电做光源，光亮柔和，显色性好，平均使用寿命达10000小时以上。

优良的结构设计和表面密封处理，坚固耐用，防尘防腐。

吊杆式、吸顶式和壁挂式安装，操作简单方便。

=====温岭海洋王bfc8130内场防爆灯=====

温岭海洋王bfc8130内场防爆灯 使用方法:

根据工作现场的实际照明需要，确定灯具及镇流器的安装位置和方式，然后按灯具到镇流器接点的距离和镇流器到220v电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线(距离不超过2米可用随灯配备的电缆线)。

当灯具到镇流器接点的距离超过2米时，需要更换三芯电缆线。即用内六角扳手旋下灯外壳六个内六角螺栓，将灯体部分拔出后，拆下灯具自带的三芯电缆线，然后按原来的接线方式接好所备的三芯电缆线。

用套筒扳手拧下镇流器箱盖上的紧固螺栓，取下箱盖，将灯具的三芯电缆线一端通过镇流器输出端的引入装置引进镇流器腔内，把红线、黑线(或蓝线)、黄绿线分别接到镇流器的4、5、6号接线端子上，然后把压紧螺母拧紧。

将准备好的三芯电源电缆线一端通过镇流器输入端的引入装置，引进镇流器腔内，然后将l线(火线)、n线(中线)、地线分别接到镇流器的1、2、3号位的接线端子上，并把压紧螺母旋紧。

合上镇流器箱盖并拧紧紧固螺栓，最后再把三芯电缆线另一端按防爆要求接通220v电源。

更换灯泡时，先切断电源，检查吊链是否挂好，然后用内六角扳手旋开灯外壳上的六个内六角螺栓，小心将灯体部分向下拉，使灯体与灯头壳分离，旋下旧灯泡换上新灯泡。

警告：

严禁带电打开灯具。

安装灯具时务必将灯外壳接地，并使其牢固。

=====温岭海洋王bfc8130内场防爆灯=====

温岭海洋王bfc8130内场防爆灯 注意事项:

安装和维护灯具时，必须切断电源。

必须使用本公司配备的镇流器。

采用壁挂式安装方式时，安装倾角不可大于45°。

使用时，灯具表面有一定温升，属正常现象，透明件中心温度较高，不得触摸。

灯具启动电流为正常工作电流的2.5倍，250w灯具启动电流为2.8a。

灯头壳内装有减震泡沫，第一次安装使用时务必取出。

=====温岭海洋王bfc8130内场防爆灯=====

温岭海洋王bfc8130内场防爆灯 技术参数:

额定电压:220vac 50hz

外壳防护:ip65

进线口螺纹:g3/4

引入电缆: 8~ 14mm

外形尺寸:540 × 364 × 192mm

总重量:11kg

=====温岭海洋王bfc8130内场防爆灯=====

温岭海洋王bfc8130内场防爆灯 品质保证:

本产品严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.

g9931、nfc9180、nsc9700、nsc9720、gt301、gt302、nfc9112、jw7300b、ntf2160、gcy6010、fw6101、jw7500、bfd8100、nsc9100、ntc9210、rjw7101/lt、rjw7102/lt、fw6100gf、ntf5281、fw6102gf、fw6100gf-j、fl4800、fl4830、bx6010、iw5100gf、bad305、bad307、sfw6110b、sfd3000b、fad-s、bjy - 45、jw7303、yfw6211/hk1、bak51、ngc9850、nfe9100、fad-g、bszd81、btd92、bayd81、bay52、la5817、wf258a、wf240b、gt102、bt35-11、baj52、bad83、gad605、gc003、gtzm7200、bfc8187、jw7210、bw6200e、bad101、jw4710、sfw6110c、cbfg6600、cbq6502、nfc9190、bw6100、bx6505b、jw7620、bfc8130、bfc8182、zy8310、bx6011a、nsc9730、blk52、nfc9140、btc8210、nse9720、gtzm7100、cbq6500、bye6120、bfc8110、bfc8100、cbf6200、bcw6219、jw7302b、bc9200、nfc9121/on、nyf9620、bfe8120、jbws6100b、fd5820、nfc9131、bzc51、bad206、gt002、bfw6231、ngc9800、nyf9220、bad53、gtzm2601、nlc9600、cbst6301b、iw5110b、iw5130/lt、gc101、gad503c、bfc8140、bak63、bad5020、la53、gc001、dlxk、bx51-6、nyf8160、nyf8002、bad51、nyf9360、nyf9300、zt6900、bad52-e、bsc8200、ntf5281、blk51、gcd5011、bad303、zy8200、bat51、sbf6102、gfd6010、baz52、bay82

=====温岭海洋王bfc8130内场防爆灯=====

本文链接为：<http://www.ll.hywzm.com.cn>