

三星手机展示防盗托架 手机展示防盗托架

产品名称	三星手机展示防盗托架 手机展示防盗托架
公司名称	深圳市同安电子有限公司
价格	150.00/台
规格参数	
公司地址	深圳龙华新区大浪石观工业园蓝泰工业园7栋8楼
联系电话	86-075523577015 18566226625

产品详情

品名：手机防盗展示架

型号：a31 规格：长75mm宽50mm高120mm 颜色：银白默认发货为白色

其他颜色要大于500台可订做 材质：铝合金氧化 防火abs材料重量：0.23kg 承重能力：5kg

音量：100分贝 适用产品：手机mp4导航仪 充电电压：直流5v充电电流：500ma待机时间：180天 配件清单：1.手机防盗器一台2.遥控器为五以配一台3.usb充电线一条4.usb充电插头一个5.手机充电线一条（苹果或安卓，默认为安卓线，）6.备用3m胶一套7.回形针一枚

装箱方式：一个装入彩色盒子，10个放一层，50个装一箱 制造商：深圳市同安电子有限公司

产地：广东省 深圳市 保修：一年

产品简介：手机防盗器，是一种新型的数码体验式营销器材，又称手机防盗展示架，多数用于数码体验店，如：苏宁，国美，中域，苹果专卖店等体验式店铺，具备良好的展示功能及强大的防盗性能，在节约人力成本的同时也给顾客带来了更完美的购物体验。 特点：一、更人性化！

1苹果安卓机型都能充电防盗！更换不同接口防盗充电线，即可实现一机多用。

2采用正方形展示托架，支持横竖展示，，带来完美体验。

3斜式传感线接口，避免误触报警现象，更安静。 4支持给数码产品充电，实现充电防盗一体。 二、更美观 1采用一体成形超薄机身，短小精悍！最薄之处仅6mm,轻盈极致。

2去掉传统防盗器前方粘帽，利用充电接口进行防盗报警，化繁为简

3全铝合金银白色氧化处理外壳，更显时尚质感。 三 更安全！

1内置480am长效锂电池，不插电也能防盗，断电无忧！

2采用三位数字密码一对一加密防盗，专业遥控器解锁，安全更有保障！ 产品使用指南 一 安装方法

1 将电源线插入报警器左侧的插口 此时红灯亮 证明报警器已经在充电，充满后自动关闭

2 将报警器底部的粘胶保护膜撕掉，粘到干净平整的桌面上

3 把感应弹簧线接入报警器右侧的电话线插孔中

4 再把感应弹簧线中方形盒子上的粘胶保护膜撕掉，将手机背面粘在感应弹簧线的方盒子上，此时防盗器会响一声，表示已经进入工作状态。

5 将带耳机插头的手机充电线一端插入小方盒子上方的耳机孔，另一端插入手机充电接口，此时手机显示正在充电，并已经进入防盗模式。

6 出厂密码是345 如有报遥控器对准报警器连续按下345 键即可解除报警器响声

二 遥控使用方法

1 更改密码：从报警器右侧的电话线插孔拔掉感应弹簧线 此时报警器会报警 按密码解除报警 然后长按遥控器的设置键 听到响一声后 输入旧密码 密码正确时报警器长响两秒 然后输入三位数的新密码 此时报警器长响2秒，再次输入新密码 修改完成报警器响3声 新密码即可使用 注意：密码为3位数 新密码两次输入必须相同 如果输入间隔超过15秒报警器会响一声表示修改密码超时

2 忘记密码：把装好的报警器从桌面拆下用回形针插入按一下报警器反面的小圆孔 此时黄色指示灯闪烁3次 报警器恢复出厂状态 出厂状态的密码是345