NLC9600 道路灯，海洋王

产品名称	NLC9600 道路灯，海洋王
公司名称	乐清市尼哥德慕电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	乐清市虹桥镇秋涛路91号
联系电话	0577-62363279 18257708891

产品详情

一　　性能:

●采用高光效、长寿命气体放电灯作光源，选用进口99.99%的高纯铝反射器并通过优化配光设计，灯具效率高，照射角度大，透雾性强，照度均匀，功率因数＞0.90，寿命长达50000小时，能满足道路分散照明的要求。 ● 采用呼吸装置，防止灰尘进入光源腔，有效降低了光源腔温度，延长光源使用寿命。 ● 透明件采用特制高硼硅玻璃，透光率高、抗冲击和热剧变性能好，确保灯具在恶劣的环境下正常工作。 ● 外壳选用轻质合金材料并经高科技喷涂技术处理，不腐蚀、不生锈，可在户外各种恶劣环境中长期使用。 ● 人性化开盖方式，安装、维护简单方便。 ● 柱顶和侧向两种安装方式，可适合φ45～75mm多种直径灯杆的配套安装，并根据现场照明要求，在－5°～＋5°范围内调节照明角度。

二　　使用：

1、根据安装现场的实际照明需要，确定灯具合适的安装方式（柱顶和侧向），调整好安装支架。然后按灯具到电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线。 2、用手扳开灯具前端的搭扣，掀开灯具上盖，将电缆穿过灯具后部的电缆引入孔引进灯腔内，根据灯具内接线座上标明的极性接好电缆线（火线接“l”位，零线接“n”位，地线接到接地位），接好线后用电线压片压紧电缆线。 3、将灯杆插入安装支架的引入孔中，并根据照明需要的角度选择将灯杆搭放在支架筒内的合适档位，打紧压紧灯杆的压紧螺栓将灯杆和灯具连接牢固。 4、更换灯泡时，拧开并抽出灯座，旋下旧灯泡，换上新灯泡，并将装好灯泡的灯座按合适的档位（400w灯泡使用最外档位，250w灯具使用最内档位，中间档位供调节使用）推入灯腔内并旋紧固定。 5、合上灯具上盖并锁紧搭扣，将三芯电缆线接通市电即可实现照明。

三　　注意：

1、运输时将灯具固定在所配备的包装纸箱内，以防碰碎。
2、使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。
3、更换灯泡时，尽量使用同型号的灯泡；如果改变灯泡类型或功率，应相应更换配套镇流器。
4、灯具仅在室外使用；灯具只能完整地带有保护屏使用。 5、外部接线的截面积不能低于1.5mm 。

四　技术参数:

额定电压:220vac 50hz

外壳防护:ip65

进线口螺纹:g3/4

引入电缆:φ8~φ14mm

外形尺寸:780×380×306mm

总重量:14.5kg

五　　品质保证:

本产品严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行8年保用.光源保用三年。