

PSP 691UA

产品名称	PSP 691UA
公司名称	乐清市轩洋电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇前西垟村
联系电话	86-057727770187 15057501651

产品详情

psp 691ua 备用电源自动投切装置

正常运行时，两段母线分列运行，两台变压器各带一段母线。当某一进线电源故障或因其它原因被断开，分段开关应自动投入，且只允许动作一次。

2) 进线开关手动跳闸，或装置未充电，或有外部闭锁时，分段开关应不自动投入。

3) 充电条件： 母 母均三相有压，1zkk、2zkk 在合位，3zkk 在分位。

充电条件满足15s 后完成充电，备自投准备好。

4) 放电条件： 母 母均三相无压或 3zkk 在合位或有外部闭锁开入量。

放电条件满足后瞬时完成放电，备自投未准备好。

5) 母联备用#1 进线开关（3zkk 备用1zkk）

母无压或1zkk 跳位且1ta 无流， 母有压则经延时跳1zkk，确认1zkk 跳开后(1zkk 在跳位且1ta 无流)，合3zkk。

6) 母联备用#2 进线开关（3zkk 备用2zkk）

母无压或2zkk 跳位2ta 无流， 母有压则经延时跳2zkk，确认2zkk 跳开后(2zkk 在跳位且2ta 无流)，合3zkk。

7) 两相三段式电流保护：

$i_a > i_{zd}$ 或 $i_c > i_{zd}$ 经整定的延时跳闸

8) 过流加速段保护：

母联开关合上后在整定的后加速有效时间内监视流过母联开关的电流，若 $i_a > i_{zd}$ 或 $i_c > i_{zd}$ 经整定的延时跳闸。否则在整定的后加速有效时间后，后加速段自动退出。

9) tv 断线告警：

母线最大电压和最小电压差超过额定电压的30%且延时3秒认为tv断线（两相断线或单相断线）。

ps 690u 系列保护测控装置说明书

-56-

或者进线有压、进线开关在合位且母线低压，则认为tv断线（三相断线）。tv断线可以选择为只发信或闭锁备自投。为了使tv两相断线电压不全失，应当把tv的n线接入装置。