

SIEMENS山东省淄博市西门子（授权）中国一级代理商- 西门子技术支持-西门子变频器

产品名称	SIEMENS山东省淄博市西门子（授权）中国一级代理商-西门子技术支持-西门子变频器
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	变频器:西门子代理商 触摸屏:西门子一级代理 伺服电机:西门子一级总代理
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

产品详情

步骤一：建立通信连接

硬件连接（编程设备直接与CPU连接）首先，安装CPU到固定位置；其次，在CPU上端以太网接口插入以太网电缆，如图1所示；最后，将以太网电缆连接到编程设备的以太网口上。图1 以太网接口示意图

建立 Micro/WIN SMART 与 CPU 的连接首先，在 STEP 7-Micro/WIN SMART 中，点击“通信”按钮（图2）打开“通信”对话框（图3）；图2. Micro/WIN SMART 界面中“通信”按钮图3. 通信对话框然后，进行如下操作：

打开“本地连接状态”对话框，如图4所示；方式一：单击“开始”按钮->单击“控制面板”->双击打开“网络连接”->双击“本地连接”方式二：在任务栏右下角单击“本地连接”图标图4.
“本地连接状态”对话框

单击“属性”按钮，打开“本地连接属性”对话框，如图5所示；图5.“本地连接属性”对话框

在“此连接使用下列项目”区域中，滑动右侧滚动条，找到“Internet协议（TCP/IP）”并选中该项，单击“属性”按钮，打开“Internet协议（TCP/IP）属性”对话框，如图6所示；图6
“Internet协议（TCP/IP）属性”对话框选中“使用下面的IP地址”前面的单选按钮然后进行如下操作：a.输入编程设备的IP地址（必须与CPU在同一个网段）；b.输入编程设备的“子网掩码”（必须与CPU一致）；c.输入默认网关（必须是编程设备所在网段中的IP地址）；d.单击“确定”按钮，完成设置。注意：IP地址的前三个字节必须同CPU的IP地址一致，后一个字节应在“1-254”之间（避免0和255），避免与网络中其它设备的IP地址重复。

在导航条中单击“系统块”按钮，或者在项目树中双击打开“系统块”对话框，如图7所示：图7.
“系统块”按钮