

# LED灯老化线|深圳广晟德LED老化线专业制造商

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | LED灯老化线 深圳广晟德LED老化线专业制造商    |
| 公司名称 | 深圳市广晟德科技发展有限公司              |
| 价格   | 1.00/元                      |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 深圳市宝安区福永凤凰第一工业区凤业一路7栋       |
| 联系电话 | 86-051266569568 15850207552 |

## 产品详情

深圳广晟德科技发展有限公司www.guangshengde.com常年供应led全自动节能灯老化线|led日光灯老化线|led射灯老化线|led显示屏老化线，也可根据客户需求量身订做不同的led老化线以及各类老化架设备等等。

### led灯老化线

功能特点：本设备专用于led节能灯成品的检测老练，通过对节能灯灯管的高压、中压、常压、低压、高温、漫游、波动等电压区的老练，观察节能灯有无短路、爆电容、黑头等。检测节拍电路、漫游电压区模拟led节能灯的使用。根据欧美等不同地区电压情况，可老化110vled灯。动力系统采用变频调速系统，操作简单。以上为简易描述，详情请垂询广晟德官网，或直接联系广晟德：0755-27315580 熊小姐

### 基本配置和构造：

1. 动力：电机采用台湾产1.5kw的电机，wps100型1：60的减速机，台湾进口爱德利2hp变频器，变频无级调速，线速度0—6m/min可调。
2. 机身、机架：机架采用50×40钢管焊接制作而成；机身上下护边采用130×23老化线专用铝合金型材，护板采用1.5mm的冷板折弯制作而成，支脚配镀锌可调脚杯。
3. 输送链条：采用上海链条厂出产的一寸双节距单则耳双孔链条。每条长20米。
4. 链板：采用2mm冷板弯轧成148×800×20mm，全线共140块，每块板上装11只五弹夹e27罗口灯座；1只e40罗口灯座，并配装品牌断路器；链板底部安装二路导电系统（铜质），每路安装两个导电块，每块板共装2个。
5. 日产量：本老化线一次可同时老化1680支led灯，老化时间约为1小时；每天按工作10小时计算，一天的产量为16800支led节能灯。

6. 挡光护罩：在线体面上两侧各设7段挡光护罩，采用茶色有机玻璃板与铝合金组合而成。有效的衰减节能灯的光线，更好的保护眼睛。
7. 导电槽：全线上下各配二路导电槽轨，采用绝缘胶板，装配不锈钢导电槽。
8. 保护防摔网：在线底下设一道保护防摔网，以防止掉灯摔烂，采用优质不锈钢细孔网带制作。
9. 恒温区：恒温系统采用电加热式完成，设一段两块2000w/套电热式发热盘，温度自动恒温常温--80℃，数字温控指示。
10. 检测节拍电路：任设一区为节拍控制区。冲击区时间由plc微电脑控制。
11. 检测老练漫游区：任设一区为漫游区，使电压随时间的变化而波动，180—220—250不间断变化，漫游区时间由plc微电脑控制。
12. 全线电压区：10kw共5个调压器，线体共设计7个区，调压器4个0—250v可调，1个调压器0—300v可调。（具体分布按甲方要求而定）。
13. 触摸屏：整机操作系统采用触摸屏控制。
14. 电器控制：电压、温控指示采用数字显示式，整个系统采用plc控制，调压器5个，采用1个配电控柜安装。在拉身上配急停开关方便上灯时能及时停止。