

# LED全自动节能灯老化线，LED节能灯老化线

产品名称	LED全自动节能灯老化线，LED节能灯老化线
公司名称	深圳市广晟德科技发展有限公司
价格	1.00/元
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永凤凰第一工业区凤业一路7栋
联系电话	86-051266569568 15850207552

## 产品详情

【深圳市广晟德科技发展有限公司】[www.guangshengde.com](http://www.guangshengde.com)专注光电行业十二年，常年供应:led节能灯老化线，led路灯老化线，led日光灯老化线,led射灯老化线，led显示屏老化线等等。本公司可根据客户需求量身订做不同的led老化线以及各类老化架设备等等。详细情况请与广晟德联系：0755-27315580、丁华林

### 10米led全自动节能灯、球泡灯混合老化测试线配置

外观防护要求外形尺寸：

- 1、全线共配两路电槽轨，采用绝缘环氧板。与装配3mm厚的铜片导电条。线体下装配一道防护防摔网以防止产品掉落摔坏，采用优质不锈钢细孔网两边万用角铁固定。
- 2、设备不可生锈、产生粉尘。
- 3、设备噪音:65db以下。
- 4、脚座配镀锌可调水平可调高度脚杯。
- 5、线体总长：10米、工作面与地面高度  $750 \pm 20\text{mm}$  可调节。
- 6、外形尺寸：l10000mm\*w1620mm\*1270mm

## 动力及传动：

- 1、电机采用台湾永坤1.5kw三相电机，1：200的减速机，2hp变频器，变频无级调速，线速度0—2m/min可调、老化时间0-4小时可调。
- 2、采用1寸 t17齿双节距链轮配 50主轴及张紧机构为传动装置。

## 工艺技术要点：

- 1、恒温区：恒温系统采用电加热式完成，设下层5米为加热段，第二米装二支1kw陶瓷加热管，3个温度采集点，温度自动控制为：室温+80 。
- 2、检测冲击节拍电路：采用天正牌调压器10kw调压器1台0-250v可调,全线设6个区，每区冲击时间可在触摸屏界面上设定。3、检测常压电路：采用天正牌调压器10kw调压器1台0-250v可调，设为低压测试区。（区域范围7米左右）。
- 4、检测低压电路：采用天正牌调压器10kw调压器1台0-250v可调，设为低压测试区。（区域范围7米左右）。
- 5、检测高压电路：采用天正牌调压器10kw调压器1台0-300v可调，设为高压测试区。（区域范围7米左右）。
- 6、球泡灯连扳采用e27螺口灯座。
- 7、灯管老化采用，装快速t8灯管座夹具。（灯管座夹具可调动分300、600、900、1200mm）；