

# LBD-MLN98微机小电流接地选线装置

产品名称	LBD-MLN98微机小电流接地选线装置
公司名称	保定浪拜迪电气股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定高新技术开发区翠园街230号
联系电话	暂无

## 产品详情

### 产品概述

我公司凭借20年的小电流接地选线方面的研发经验最新研制出的lbd-mln98v300型微机小电流系统接地选线装置,在硬件和算法上做了重大改进,使选线准确率大大提高。本产品可广泛应用于发电厂、变电所及大型厂矿企业的供电系统,可作为线路和母线单相接地故障报警或用于线路接地保护跳闸,适用于架空线/电缆线系统,线路长短不限,并联运行的出线数不限,适用于不接地、消弧线圈接地和电阻接地系统。

### 产品功能

- 1.接地选线功能,选线准确率高,可区分母线和线路接地。可存储多次接地信息,并可打印记录。
- 2.判pt断线功能,可防止误选线。
- 3.谐振判断功能,提供报警信号,各段母线都提供消谐出口。能存储多次谐振故障信息,并可打印记录。
- 4.具有声光报警功能,具有接地、故障、失电等硬接点报警输出。
- 5.可选配远动功能,二进制、bcd两种远动编码方式可选。
- 6.可选配跳闸功能,36路跳闸,可软件设置跳闸与否及延时时间(0-59999秒)。
- 7.可选配串行打印机,可打印接地故障、消谐记录和定值。
- 8.人机接口:汉字液晶显示,运行、设置、调试界面内容丰富,操作简单。
- 9.通讯:通讯接口可设置rs-232或rs-485,随机带多种通讯规约,波特率、通讯规约可软件设定。

10.完善的自检、自复位功能，抗干扰能力强。

#### 技术参数

1.电压等级：1~4个

2.母线段数：1~4段

3.选线回路：1~36路，每段母线并联运行出线数不限

4.报警输出触点容量：ac 250v 2a； dc 220v 0.2a

5.远动输出触点容量：ac 250v 2a； dc 220v 0.2a

6.跳闸输出触点容量：ac 250v 5a； dc 220v 5a

7.工作电源：ac220v  $\pm$  20%，50hz或dc220v  $\pm$  20%（可制定其他工作电源）

8.装置功耗： 25w

9.环境温度：-10 ~ +50

10相对湿度：<90%

#### 选型须知

注：订货时要注明电源参数，标准配置为ac 220v 50hz。

本公司长期服务于电力系统及石化、钢铁、水泥、煤矿、冶金等工况企业，如有其它特殊要求产品，请与我公司联系！