

一户一计量小区居民楼电能计量箱 安科瑞多用户防窃电计量 三相进线 5路三相计量 ADF300L-II-15D

产品名称	一户一计量小区居民楼电能计量箱 安科瑞多用户防窃电计量 三相进线 5路三相计量 ADF300L-II-15D
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	2716.00/个
规格参数	品牌:安科瑞 加工定制:是 准确度等级:0.5S
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	021-69152639 13641974701

产品详情

ADF300 系列多用户计量箱

1 概述

ADF300 系列多用户计量箱可以计量 12 路三相或者 36 路单相，又可以支持多路单三混合安装。该系列计量箱因准确度高、集中安装、集中管理、互不干扰等优势深受小区、学校、企业等的青睐。计量箱符合国标 GB/T 17215.321-2008

2 产品规格

3 技术参数

4 主要功能

5 外形及安装尺寸（单位：mm）

使用注意事项ADF300 系列多用户计量箱使用进线需与配套塑壳断路器配合使用，出线与配套微型断路器配合使用；出线端子采用双螺丝拧紧，严禁仅使用一只螺丝拧紧固定。

产品尺寸

6 接线与安装

ADF300 系列多用户计量箱垂直悬挂在悬挂处，并用四个 M8 螺钉拧紧固定

注意接地线与箱子之间接触良好。

7 功能说明

7.1 有功电能计量每块计量板均精确计量每一用户总用电量，且反向计入正向。

7.2 继电器控制（仅限预付费型）

7.2.1 无费关断（预付费控制）当用户用电时，递增用户总用电量，并递减计量用户剩余电量。当用户剩余电量为 0 时，电能表自动拉闸断电，只有用户购电后才可恢复用电。

7.2.2 定时断电（时控）多用户电能表可对用户用电进行时间控制，电能表通过后台管理软件，设定自动断电、上电时间，方便对用户的用电管理。

7.2.3 超负荷断电（负控）多用户电能表可设置用户的负荷功率，当用户的实际功率大于设定值时，计量箱自动切断该户供电电路，功率未超过负荷功率设定值，并且客户有恶性负载识别需求，计91078EP+ EP-AB三相从左侧开始单相从右侧开始量箱可自动判断，如判断是恶性负载，则切断该用户供电，一段时间后(可设定)，可自动恢复供电，当恢复次数超过设定值时，不能自动恢复供电，用户必须手动清零恢复次数方可供电。

7.2.4 强制断电(强控)多用户计量箱可以由后台管理系统今次那个强制断电、送电控制、使管理中心可以及时的处理突发事件。注意：以上四种控制中，当强控打开时，其它控制均无效。