报警器，SWP-X100，闪光报警器，昌晖

产品名称	报警器，SWP-X100，闪光报警器，昌晖
公司名称	福州昌晖自动化系统有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	福州市仓山区建新镇金洲北路16号
联系电话	86-059183053609 15838359752

产品详情

八点闪光报警控制仪,swp-x803-0n-a,

双点闪光报警控制器,swp-x102-j-k-w,

双点闪光报警控制器,swp-x102-j-k,

. 单点闪光报警控制器,swp-x101-j-k-w,

. 单点闪光报警控制器,swp-x102-j-k,

音响报警器,swp-sx100-w

音响报警器,swp-sx100,

仪表特点

1、 可以方便拼装成多回路报警系统。

2、 半导体平面发光器件，亮度高、色柔和、功耗低，并联驱动，工作寿命长，且灯屏更换方

3、 单片机技术，光电隔离，内置蜂鸣器，整机抗干扰能力极强。

4、 插入式电路板结构，有继电器结点输出和电压输出等多种输出方式便于维护和操作。

5、 现场可任意选择常开或常闭输入方式。

二、 仪表主要技术参数

输入信号	无源接点开关量（常开或常闭）
	供音响使用的控制信号，高电平≥4v
输出信号	开关输出 输出一对无源常开触点开关（报警时闭合）。触点动作同步于报警音响。
	直流电平信号输出 >4v
	无源开关量 （常开：报警时闭合），触点容量3a/24vdc、0.7a/110vac
技术指标	线路输入电阻 ≥50ω
	供电电源 dc24v±5%
	功 耗 报警时1.8w，无报警时0.1w
使用环境	相对温度 -10 ～ 50°C
	相对湿度 ≤85%rh o 无结露、无腐蚀性气体
	大气压力 86～106kpa

三、 仪表外形及安装方式

仪表外形	仪表尺寸:80×40×100mm 开孔尺寸:66×35mm 重 量:240g	
安装方式	该仪表可拼装，亦可密集安装	
密集安装的开孔尺寸	m＝（40.5×m）－10 l＝（80×n）－14 m：每列报警器的个数 n：每排	
点阵式安装的开孔尺寸		
条列式安装的开孔尺寸	l＝（80×n）－14 n：每排报警器的个数	

四、 仪表接线图及报警功能

单台单点接线图	
单台双点接线图	
多台双点报警器原理接线图	

多台单点报警器原理接线图	

报警功能	报警器	正常	报警	确认	恢复正常	确认前恢
	灯光					
	音响					

注：

	灯灭		闪光		平光		无声	

五、 swp系列闪光报警控制仪型谱表

型 号	代 码

swp -	□□□□□□□	
仪表类型	x	闪光报警器
控制作用	101	单点
		双点
	102	
输入方式	j	无源接点信号输入
	d	ttl电平信号输入
报警方式	n	无继电器报警
	k	有继电器报警
供电方式	w	dc24v供电

★ 型号举例：

swp-x101—j-k-w

单点控制，无源接点信号输入，有继电器报警，dc24v供电