

直销安全栅，SWP-7011-EX，昌晖

产品名称	直销安全栅，SWP-7011-EX，昌晖
公司名称	福州昌晖自动化系统有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	福州市仓山区建新镇金洲北路16号
联系电话	86-059183053609 15838359752

产品详情

开关量输入隔离安全栅一进一出 swp-7011-ex(继电器输出)

开关量输入隔离安全栅一进二出 swp-7111-ex(继电器输出)

开关量输入隔离安全栅二进二出 swp-7018-ex(继电器输出)

开关量输入隔离安全栅一进一出 swp-7013-ex(晶体管输出)

开关量输入隔离安全栅一进二出 swp-7113-ex(晶体管输出)

开关量输入隔离安全栅二进二出 swp-7019-ex(晶体管输出)

开关量输出隔离安全栅一进一出 swp-7021-ex(imax=35ma输出)

开关量输出隔离安全栅二进二出 swp-7022-ex(imax=35ma输出)

开关量输出隔离安全栅一进一出(独立供电) swp-7121-ex(imax=35ma输出)

开关量输出隔离安全栅一进一出 swp-7023-ex(imax=45ma输出)

开关量输出隔离安全栅二进二出 swp-7024-ex(imax=45ma输出)

开关量输出隔离安全栅一进一出(独立供电) swp-7123-ex(imax=45ma输出)

开关量输出隔离安全栅一进一出 swp-7025-ex(imax=60ma输出)

开关量输出隔离安全栅二进二出 swp-7026-ex(imax=60ma输出)

开关量输出隔离安全栅一进一出(独立供电) swp-7125-ex(imax=60ma输出)

产品介绍：

技术指标

	说 明
防爆标记	[exia] c
适应场所	安装在安全场所，可与具有 a、 b、 c危险气体的0区危险场所本
电源	20 ~ 35vdc
	开关、接近开关

危险区信号输入	配电电压： 8v（开路时）短路电流： 8ma
安全区信号输出	<p>继电器输出特性：</p> <p>响应时间： 20ms</p> <p>驱动能力：250v， a.c.,2a或30v， d.c.,2a， 电阻性负载</p> <p>晶体管输出特性：</p> <p>外部供电： 40v,d.c.， 电流输出： 40ma（有短路保护）</p> <p>晶体管集电集输出：高电平：vcc， 低电平： 2.5v</p> <p>晶体管发射极输出：高电平：vcc-2.5v,低电平： 0.5v</p>
输入和输出特性（设置为同相控制时）	<p>现场开关闭合或输入回路电流>2.1ma,输出晶体管导通,通道绿色指示</p> <p>现场开关开路或输入回路电流<1.2ma,输出晶体管不导通,通道绿色指</p>
输入和输出正反相控制设置	<p>k2置为off时为开启断线检测功能，为on时关闭断线检测功能。</p> <p>注：当以开关为输入信号，需要断线检测时，须在开关两端并联10k</p>
电磁兼容性	符合gb/t18268工业设备应用要求
使用环境温度	-20 ~ +60
连接的现场设备	符合din19234的namur接近开关、开关等现场设备（包括本安型的压力液位开关等）

型谱表

型号规格	说明	
swp7011-ex	一进一出	危险区输入：开关、接近开关输入
swp7111-ex	一进二出	安全区输出：继电器输出
swp7018-ex	二进二出	
swp7013-ex	一进一出	危险区输入：开关、接近开关输入
		安全区输出：晶体管输出

型谱表

|--|--|

型号规格	说明	
swp7011-ex	一进一出	危险区输入：开关、接近开关输入
swp7111-ex	一进二出	安全区输出：继电器输出
swp7018-ex	二进二出	
swp7013-ex	一进一出	危险区输入：开关、接近开关输入
		安全区输出：晶体管输出