

# LCR数字电桥

产品名称	LCR数字电桥
公司名称	成都浩驰仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金府路666号金府SOHO1栋26楼26号
联系电话	86-02861669316 18980874109

## 产品详情

lcr数字电桥

型号：zj2817

仪器资料：

性能特点：

0.05%的高精确度

l、c、r自动选择测量

慢速、中速、快速三档测量速度，最高达20次/秒

rs232接口、打印接口、handler分选接口三种接口

0.1v、0.3v、1.0v三种测试信号电平

测量参数l/q、c/d、r/q、z/q、z/d

四档分选、分选音响音量控制及音响位选择

直接读数、绝对偏差、相对偏差三种数据读出方式

100hz、120hz、1khz、10khz、40khz、100khz六个典型测试频率

技术参数：

## 测试参数

l-q,c-d,r-q,|z|-q,|z|-d

## 测试频率

100hz,120hz,1khz , 10khz , 40khz , 100khz

## 测试电平

1.0vrms , 0.3vrms , 0.1vrms

## 基本准确度

0.05%

## 显示范围

|z|,r0.0001 —99.999m

c0.0001pf—99999  $\mu$  f

l0.0001  $\mu$  h—9999.9h

q,d0.0001—99999

## 测量速度 (次/秒)

慢速 : 1.5 , 中速 : 5.1 , 快速 : 20

## 等效电路

串联 , 并联

## 量程方式

自动,保持

## 触发方式

内部,手动,外部

## 平均次数

1—99

## 清零功能

开路/短路扫频清零

## 测量端

5端

显示方式

直读, abs, %, v/i(电压/电流监视)

比较器功能

四档分选, 音量控制及音响位选择

接口

rs-232c,printer,handler