

S179古河新款光纤熔接机 北京汇海科技

产品名称	S179古河新款光纤熔接机 北京汇海科技
公司名称	北京汇海科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区成寿寺路136号院
联系电话	86-01087669287 13426489145

产品详情

S179C古河光纤熔接机特点

I快捷——熔接6秒，加热9秒.

I结实——四角防护，金属马达，四防设置.

I贴心——触屏+按键双操作模式，环绕式无死角照明，与手机互联.

I灵活——可拆卸大V型槽，便于维护和清理.

S179C古河光纤熔接技术规格

适用光纤类型

SM / MM / DS / NZDS/BIF/UBIF

包层直径

80-150um

涂覆层直径

100 – 3000um

光纤切割长度

5 – 16mm

平均熔接损耗

SM: 0.02 dB, MM: 0.01 dB, DSF : 0.04 dB, NZD 0.04dB,

熔接时间

6秒

加热时间

9秒

电极使用寿命

5000次

熔接程序

300个

加热程序

100个

自动加热功能

具有自动加热开始功能

热缩管类型

20/40/60mm

光纤夹具类型

固定通用夹具或专用光纤夹具

拉力测试

1.96N

回波损耗

大于60 dB

衰减熔接

衰减熔接范围0.01db—15db

图像放大倍数

278倍，556倍

熔接数据存储

20000组

图像存储

自动存储最近100张熔接图像

尺寸

138(W)*211(D)*114(H)mm(不包括橡胶防震垫),

170(W)*238(D)*122(H)mm(包括橡胶防震垫)

重量

1.6kg (不含电池) , 1.9kg (含电池)

显示器

4.3英寸彩色液晶触摸显示屏

充电

可在线充电

NFC功能

添加手机锁

蓝牙

可通过蓝牙与手机链接

清洁维护

V型槽可拆卸,方便清洁

推进(马达)

8N(设计值)

数据输出

USB2.0高速数据接口,同时支持视频传输

防风

**15m/s

操作温度

-10到50°C

存储温度

-40到60 ° C

湿度

0 到 95% RH (无冷凝)

海拔

0到5000m

电源

交流100 至240v (50/60HZ) , 直流11至24v

电池电量

一次充电可完成230芯熔接和加热

古河S179C光缆熔接机 北京现货使用说明

S179C古河光纤熔接标准配置

名称

型号

数量

主机

S179C

1台

光纤切割刀

S326

携带箱

HCC-05

1个

备用电极

ELR-01

1对

交流适配器

S979A

1块

交流电源线

1条

热缩管托盘

CTX-03

电极清洁磨具

D5111

1片

清洁刷

VGC-01

1把

锂电池

S947A

工具箱

TCC-01

操作手册

UMC-02

1本

快速指南

FTS-B526

夹具
