LED调光器 0-10V调光驱动器 主被动结合

产品名称	LED调光器 0-10V调光驱动器 主被动结合
公司名称	珠海市昱华电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	珠海市国家高新区(金鼎)唐家唐苑三路三号
联系电话	86-7566281153 15819498823

产品详情

产品简介

yh-4110专用于接收0/1～10v信号调光，单路恒压pwm（脉宽调制）输出。它解决led灯具和传统荧光灯调光系统的兼容问题，不必更换原有的调控方式，便可轻松实现调光效果。使用中要求调光器前端配有dc12～24v的开关电源，后端驱动的led灯具带有限流设计。

性能参数

型　号:	yh-4110
输入电源:	dc12v～dc24v（可订做5v）
信号输入:	0/1～10v或短路调光
信号输出:	单路恒压pwm
负载最大电流:	10a
输出功率:	120w(12v) /240w(24v)

调光范围：	0～100%
灰度级别:	512级
工作温度:	-35℃-55℃
外观材质:	银白色铝壳
ip级别:	不防水
保修期限:	2年
产品尺寸:	l165×w40×h25(mm)
包装尺寸:	l180×w45×h35(mm)
重量(毛重):	250g

二、功能特点

1、支持dc12v～dc24v宽电压输入。

2、支持使用0/1～10v信号或直接按钮短路调光。

3、只要有0/1～10v信号存在，则该信号优先。

4、电流能满负荷10a工作。

5、调光级别为512级，亮度输入由数码管平分为1～100级显示。

6、具有记忆功能，下次上电，会自动显示。

7、按钮指导如下：

7-1、轻触一下为开或者关。

7-2、按住不放可以，亮度往上调或者往下调。

7-3、当调光器输出亮度大于0时，使用轻触方式进行开启或关闭，都是显示当前值。

8、可连接功率扩展器放大功率