

# 家用逆变器1200W 大功率逆变器

产品名称	家用逆变器1200W 大功率逆变器
公司名称	广州汉丰新能源科技有限公司
价格	12.00/台
规格参数	
公司地址	广州市白云区人和镇鹤亭中路66号F栋二楼三楼 (汉丰新能源)
联系电话	020-29895484 18665058012

## 产品详情

1200w逆变器是一种能够将家用蓄电池或者汽车电瓶dc12v/24v 直流电转换为和市电相同的 ac220v/110v 交流电，供一般电器使用，是一种方便的电源转换器。通过点烟器输出的车载逆变器可以是 80w、100w 直到150w 功率规格的。再大一些功率逆变电源要通过连接线接到电瓶上。把家用电器连接到电源转换器的输出端就能在汽车内使用各种电器象在家里使用一样方便。逆变器广泛运用于各类：微机系统、通信系统、家用、航空、应急、通讯、工业设备、卫星通信设备、车载、医疗救护车、警车、船舶、太阳能及风能发电领域等需要应急后备电源的场所，可构成eps应急电源系统。

### xya1200w家用逆变器

输入 输入电压 dc 12v 工作电压 dc 9.5v-15.5v 输入电流 100a 转换效率 >85%  
输出 持续输出功率 1200w 峰值功率 2400w 输出电压 ac 210-240v 输出电流 5.5a  
输出频率 50hz-60hz 输出波形 修正正弦波 环境温度保护 70 工作温度 0 ~ 40  
风扇制冷 有 保护 低压关闭电压  $10 \pm 1v$  高压关闭电压  $15 \pm 1v$   
故障指示灯 欠压/过压：led红灯亮，自动恢复 过载：led红灯亮，自动恢复  
过温：led红灯亮，自动恢复 输入反接：保险丝熔断 其他 净重 1000g 毛重 1300g  
整机尺寸 275\*100\*54mm 包装尺寸 300\*130\*65mm 外箱尺寸 535\*310\*350mm 20台装  
适用范围 手机、车载电器、照相机、照明灯、电动剃须刀、平板电脑、电视机、风扇,电饭煲  
产品特性 "xya车载逆变器系列优势：

- 1)、采用优质元器件制造，先进的电路设计，使得逆变器的转换效率高达85%。
- 2)、产品规格齐全，针对国内外的不同标准，可以根据客户的需求来设计。
- 3)、内部保护电路防止了电脉冲和电压波动的影响，能承受小压缩机，电视显示器等冲击率较大的用电器安全启动，电源开关可彻底切断内部电路，断后可保证电瓶不受损害。
- 4)、自我保护设计，当电压低于10v时，就会自动关闭，保证了蓄电池有足够的电能启动车辆。
- 5)、过热和过载时可以自动关闭，恢复正常后又会自动启动。
- 6)、工作无噪音，正常可使用多年不用维护。
- 7)、输入输出多样，12v输入，24v输入，点烟器输入，电瓶直接输入，210-240v交流输出，110v交流输出等，完全能满足国内外客户对交流用电的需求。
- 8)、产品采用铝合金外壳，高压等离子镀钛表面工艺，硬度高，化学成分稳定，抗氧化，外形美观。"