

西安海湾消防、北大青鸟报警温感

产品名称	西安海湾消防、北大青鸟报警温感
公司名称	西安瑞昌电子有限公司
价格	1.00/只
规格参数	
公司地址	陕西省西安市高新区科技三路西口玫瑰公馆11号楼1009室
联系电话	86-02988385940 13359204208

产品详情

jtW-zd-ln2110点型感温火灾探测器---西安瑞昌电子有限公司 百度搜---西安瑞昌电子有限公司
查看企业网站详细产品介绍

特点

内置微处理器。探测器对自身采集到的数据进行存储和判断，并具有自诊断功能；

定温报警。可以设定探测器在固定温度（60 或70 ）报警；

输出温度升降曲线。可以通过控制器查看现场的温度升幅曲线；

稳定性高。抗灰尘附着、抗电磁干扰、抗腐蚀、抗环境温度影响能力强；

抗潮湿能力强，可适应不同气候环境的要求；

采用smt表面贴装工艺；

技术指标

工作电压	dc 19-24v 控制器提供，调制型
工作温度	-10...+70
贮存温度	-30...+75
相对湿度	95%(40 ± 2)
监视电流	0.3ma (24v)
报警电流	3ma (24v)
确认灯	监视状态瞬时微亮，报警闪亮（红色）
外形尺寸	100mm × 36mm
编码方式	使用专用电子编码器编码
保护面积	20-30m ²
线制	二总线，无极性
执行标准	gb4716-1993 《点型感温火灾探测器技术要求及试验方法》

安装与接线

先将探测器底座jbf-fd，用2只m4的螺钉紧固在预埋盒上，注意底座上的门向指示应朝向房门入口或视野所及之处；

采用2 × 1.0-1.5mm²导线，将回路两总线I1、I2分别接在端子1和端子3上，接线不分极性；

用编码器对探测器写入部位号（1-200）；

将探测器嵌入底座，然后按顺时针方向拧紧即可。

注意事项

探测器底座上的门向指示应朝向房门入口或视野所及之处；

安装前应使用专用编码器对探测器编码；

安装时宜带手套操作，以保持探测器外壳清洁；

定期进行加温试验，建议每半年一次。