

# 如何安装监控摄像头？

产品名称	如何安装监控摄像头？
公司名称	深圳市中德信通智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	中德信通:ZDXT
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
联系电话	135****7908 135****7908

## 产品详情

怎么安装监控摄像头？：

现在很多人对于居家安全性非常关注，很多业主都会在家里面安装摄像头，而有一种是监控的摄像头，买回来之后，那怎么安装监控摄像头？

在此，小编在以上也为大家讲解了监控摄像头正确安装方法，希望能为大家提供到些帮助哦。

监控摄像头的安装方法:

- 1)在满足监视目标视场范围要求的条件下，其安装高度:室内离地不宜低于2.5m;室外离地不宜低于3.5m。
- 2)摄像头及其配套装置，如镜头、防护罩、支架、雨刷等，安装应牢固，运转应灵活，应注意防破坏，并与周边环境相协调。
- 3)在强电磁干扰环境下，摄像头安装应与地绝缘隔离4)信号线和电源线应分别引入，外露部分用软管保护，并不影响云台的转动。5)电梯厢内的摄像头应安装在厢门上方的左或右侧，并能有效监视电梯厢内乘员面部特征

网络监控摄像头的安装方法

1.首先，我们需要先进行摄像头的硬件的安装。找到一个合适的地方，将摄像头的支架先固定安装好，然后将

摄像头固定到支架上。再将摄像头连上电源线和视频线，并用胶布绑结实了，就可以了

2.当我们把摄像头的硬件部分安装完毕之后，并不能直接进行使用，这时需要连接电脑进行一些简单的设置。使用配套的驱动光盘安装摄像头的驱动，如果电脑没有光驱，可以到网上下载一个与我们的摄像头相匹配的首先，

驱动。

3. 下载安装完毕后，用附带的usb线缆连接到我们的电脑，安装好驱动的电脑会自动识别出设备。

4. 接下来，我们需要在摄像头的设置界面根据提示进行一些设置。首先也是我们主要的目的便是让我们的摄像头连上网络以达到通过网络进行监控的目的，好还要把摄像头的时间给同步了，然后在给摄像头设置一个密码。设置完毕后，把数据线拔掉重新启动之后就可以使用了。

5. 除了通过电脑监控外，你只要有一个能上网的手机，无论是WiFi还是移动数据都可以，就能够通过手机远程监控了，下载安装一个网络监控的手机客户端，然后进行一些设置就可以了，十分的方便简单。

6. 下载完成之后，允许该软件访问我们手机的麦克风，然后输入我们的帐号和密码。接下来，我们需要输入我

们的摄像头设备的ID号，这个ID号通常在摄像头的底部7. 然后，为我们的这个软件设置一个访问密码，以确保安全。连接完成之后，再根据我们个人的使用习惯进行一些简单的设置就可以了

## 安装居家庭监控摄像头

### 监控摄像头怎么安装

1、首先我们需要确定一下安装的位置，要接通摄像头的电源线，同时还要在摄像头的设置界面上，要与家中的网络相连接。

2、接下来将摄像头内部插入内存卡，就能够记录相关的视频，同时还需要将摄像头的位置调整到佳的监控角度。

监控摄像头安装的注意事项1、安装监控摄像头的线路一定要保证非常整洁，而且还要做好通风、防火、防潮的效果。2、确定安装的位置，也非常关键，要做好防水的问题，比如我们可以安装在客厅或者店铺的一个角落当中就能够很好监控室内的全景。

3、同时还要确定一下安装的方式，比如有一种是吊装式的，还可以安装在墙壁当中的。

4、如果需要安装监控摄像头，还需要预留电源的插口，而只有确定了安装的位置才能够预留，这些都是之前需要准备好的。如果是家用的监控摄像头，一般来说直流电压是5伏供电就可以了

5、现在很多人家中都有无线路由器，也能够与我们的摄像头相连接，因为现在监控摄像头为了安装的方便都支持了WiFi的连接功能，可以将摄像头连接到自家的路由器当中，就能够进行远程监控，但是一定要保证家中的网络是通畅的。

6、同时还需要选择一个TF卡，可以用来储存录像，而它的容量一般来说是64G，能够储存一周左右。

## 安装监控摄像头所需设备

监控设备的安装需要摄像头、录像机、显示器或监视器、交换机、路由器、网络电缆、电源线、水晶头、摄像头支架和摄像头电源。如果您使用的是家用监控摄像头，只需插入一套无线摄像头卡，插入电源，然后按照说明逐步设置摄像头即可连接到手机。通常，你可以选择存储卡或云存储来存储视频。安装室内监控时，首先选择安装位置，拉动监控安装所用的电线，然后选择监控摄像头。购买相机后，可以请电工帮忙安装，也可以根据安装说明直接安装。

监控摄像头所用导线的额定电压应大于线路的工作电压，导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的横截面积应满足供电和机械强度的要求。接线时，尽量避免电线接头。除不使用接头外，摄像头的接头必须压接或焊接，接线和分支不应受到机械力的影响。在任何情况下，不得为穿过管道的电线提供接头。如有必要，尽可能将接头放在接线盒的探针端子上。布线应水平或垂直安装在建筑物内。

布线应采用套管、塑料管或铁管进行保护，根据室内管道的技术要求进行选择。天花板布线可采用金属软管且固定应稳定美观。信号线不得与大功率电源线平行，也不得穿在同一根管中。如果由于环境限制而进行平行布线，则距离应大于50cm。报警控制箱的交流电源应单独接线。

摄像头不能与信号线和低压直流电源线拧在同一管道中。交流电源线的安装应符合电气安装标准。从报警控制箱到天花板的布线需要一套进入墙壁或用铁管保护的管路系统，以提高防盗系统的防损坏性能。有两种类型的导管布线，开放式配置和隐藏式配置。摄像头的外露管道应水平、垂直、整洁、美观。