

矿用司控道岔装置

产品名称	矿用司控道岔装置
公司名称	济宁东达机电有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区济邹科技园山博路南、志学路西
联系电话	86-05377970577 18053735633

产品详情

zkc127型矿用司控道岔装置

一、概述

zkc127型矿用司控道岔装置（煤安证号：mhd090032）主要适用于煤矿井下大巷道岔的自动控制，取代“人工扳道”。zkc127型矿用司控道岔装置是由电机车司机用发送器（或按钮）控制道岔位置，道岔上方有岔位显示器，显示道岔位置。该装置结构简单、工作可靠、维修方便，有效地改善了工作条件，提高了运输效率。

二、功能特点

- 1、plc控制系统：当控制器接收到发送器（或按钮）信号后，可控制执行机构（气缸或油缸）动作，扳动道岔。当道岔扳到位时，显示器显示道岔位置。
- 2、显示功能：显示器能正确显示道岔当前位置。
- 3、提示功能：当道岔两边都不到位时,显示器不显示道岔位置。

4、发送器遥控距离：0~50m（无遮挡）、遥控角度：0~300。

5、道岔动作灵敏度高，动作时间：3s。

三、装置主要组成及技术参数

zkc-127k型司控道岔装置用控制器

1.额定工作电压：ac 127v

2.额定功率：40w

3.本安参数：u0：dc12.5v，i0：1a

zkc-12f型司控道岔装置用发送器

1.额定工作电压：dc 12v

2.额定工作电流：30ma

3.发射有效距离 50m

zkc-12x型司控道岔装置用显示器

1.额定工作电压：dc 12v

2.有效显示距离 30m

3.显示方式：led灯组成图标

guc15型矿用本安型位置传感器

1.额定工作电压：dc 12v

2.接点容量：dc12.5v/1a

3.有效感应距离：15mm

ahs-12矿用本安型控制按钮

1.额定工作电压：dc 12v

2.额定工作电流： 5ma

3.按钮为常开式

cfhc10-0.8矿用本安型气动电磁阀

1.额定工作电压：dc 12v

2.额定工作电流： 266ma

3.输入气压：0.2 ~ 0.8mpa

联系人:孙晓

手机:18053723358

电话:0537-7978577

传真:0537-2033866

邮箱:jndongdajidian@163.com