## 促销美国PCB压电/电荷113B03传感器什么价格

产品名称	促销美国PCB压电/电荷113B03传感器什么价格
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	1998.00/件
规格参数	品牌:PCB 重量:1-50g 校准报告:出厂自带
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

## 产品详情

上海持承自动化设备有限公司特别推荐具有卓越性能与高质量标准的美国PCB压电/电荷113B03传感器,这款传感器可广泛应用于加速度测量、脉冲锤模拟和信号调理等领域。我们以优惠的价格向您提供该产品,为您的工程项目提供全方位的支持。

为了更好地满足您的需求,让我们先来看一下美国PCB传感器的产品参数:

**獨姓**名称 参数值PCB产地USA校准报告出厂自带量程5V重量1-50g质保多久一年免费

PCB品牌传感器以其卓越的质量和可靠性在行业内享有声誉。该传感器产自美国,具备出厂自带的校准报告,确保高精度的测量结果。

该传感器的量程为5V,适用于广泛的应用场景。重量范围在1-50g之间,可以满足不同项目的测量需求。

我们对该产品提供一年免费的质保,为您的工程项目保驾护航。

为什么选择美国PCB传感器?这里有几个理由:

卓越性能:美国PCB传感器以其高精度和可靠性在行业内脱颖而出,能够满足您的测量需求。 全方位支持:不仅提供传感器本身,我们还提供校准报告和一年免费的质保,确保您可以放心使用。 广 泛应用:该传感器适用于加速度测量、脉冲锤模拟和信号调理等多个领域,为您的工程项目提供全面支 持。 不要错过这个机会,立即购买美国PCB传感器,为您的工程项目提供稳定可靠的测量结果。请与我们联系,我们将竭诚为您提供详细的产品信息。

机器振动的大振幅有多大,以确定选择满足要求的适合的传感器量程和灵敏度。压电传感器的两个主要参数是灵敏度和频率范围。通常,大多数高频率传感器具有较低的灵敏度,相反,大多数高灵敏度传感器具有较低的频率范围。因此,有必要在灵敏度和频率响应之间折衷。

工业加速度计的灵敏度通常在10mV/g至500mV/g之间,也可以使用更高和更低灵敏度的传感器。要为具体应用选择合适的灵敏度,必须了解传感器在测量过程中机器设备的振动幅度水平范围。常用100mV/g振动传感器监控工业的旋转设备,其加速度范围为 50g 或80g 的传感器。80g 传感器提供更宽的动态测量范围,如果振动幅度超出了50g加速度量程,传感器振动信号可能会被削波,导致振动传感器过载。10m V/g 传感器可用于高速涡轮机械或压缩机泵头等高g值的应用场景或监测齿轮啮合频率的二次和三次谐波。500mV/g传感器,适用于低频应用,例如监测风力涡轮机叶片或冷却塔的低频风机等缓慢旋转的机械设备。通常,较高灵敏度的加速度计具有有限频率响应范围,更适用于低振动频率的微小振动的应用。

根据经验,如果机器在测量点产生高振幅振动(大于10g RMS),则优选低灵敏度(10 mV/g)传感器。如果振动小于10g RMS,则通常应使用100mV/g的传感器。必须评估传感器的工作环境,以确保预期的振动幅度应合理地落在传感器的工作范围内,而且涵盖该测量点处出现的高振动水平。在任何情况下,峰值加速度所产生的传感器输出电平都不应超过传感器的加速度范围。超出传感器的振幅范围会导致整个传感器工作频率范围内的信号失真和传感器内部放大器过载,从而产生错误的数据。

典型的灵敏度公差范围从 5% 到 20%。 5% 的严格公差是好的,可以获得更准确的振动测量数据。当准确的灵敏度值可以编程到数据采集设备中时,可以使用更宽的 10%到20% 公差。如果您的数据采集器或在线系统不允许更改单个加速度计的灵敏度,则公差范围的选择就显得重要。

除了加速传感器,也可提供灵敏度为20mV/ips至500mV/ips的速度传感器,100mV/ips的灵敏度适合于于大多数工业设备应用。当然还可以选择 4~20mA 变送器的工业应用,通常使用的量程是 1ips (25.4 mm/sec)或 2ips (50.8 mm/sec)。

如果你不清楚振动设备振动幅值,用于振动测量的手持仪器是一种不错的选择。MachineryMate(MAC8 00系列)是一种易于使用的振动监测和分析工具,可以轻松测量和显示设备的振动信号。它无需安装,能够很好的测量机器的运行状况和振动水平。尽管与固定式传感器相比,它们的频率响应受到限制,但是它可能提供非常有用的信息,让你快速了解设备的状态,帮助你选择适合的传感器。