

广州、佛山菊水皇家20KVA三相变频电源

产品名称	广州、佛山菊水皇家20KVA三相变频电源
公司名称	深圳市菊水皇家科技有限公司中山分公司
价格	888.00/台
规格参数	
公司地址	中山市东凤镇东海西路18号东凤电子电器商贸城3栋203卡
联系电话	86-076022185889 18802592212

产品详情

产品属性

提供加工定制

是

类型

三相变频电源

型号

aps6020s

电路方式

spwm开关型

负载类型

混合型负载

控制方式

脉冲宽度调制型

输入电压

380v

输出电压	0-150/0-300v
输入频率	47-63hz
输出频率	40-500hz
效率	85%
波形失真度	2%
负载稳压率	1%
频率稳压度	0.01%
应用范围	家电制造业
产品认证	ccc

产品详情

产品特点

采用先进的直接数字频率合成器(dds)波形产生技术,频率稳定度高,连续性好 ;

测量精度高,适用电流正弦半波及其类似的带直流分量的各种波形的测试 ;

提供嵌入式智能化pc机监控系统 ;

全范围可调输出电压0-150v,0-300v,步距0.1v ;

输出频率45-120hz(40-500hz选购),步距0.1hz ;

输出电流限定功能 ;

具有3组记忆,可以将常用的参数(电压v、频率f、电流i)存储,以便使用时轻松调用 ;

具有rs232c通讯接口,ieee488.2(gpib)可选,指令执行时间小于1ms ;

保护模式:过压,过流,过载,短路,限流等 ;

提供均方根电压,均方根电流,有功功率,频率,功率因素等读值 ;

对100%除载加载,稳压反应时间在2ms以内,超载能力强,瞬间电流能承受额定电流的3倍。具有软启动(启动时间可根据用户要求于出厂前设定好),特别适合感性负载,如马达启动,变压器等

品名 product name	aps6020s三相变频电源
型号 model	aps6020s
容量 power	20kva
制作方式 working	spwm(正弦脉宽调制)
输入 input	
相数 phase	3 4
电压 voltage	380v ± 10%
频率 frequency	47hz-63hz
输出 output	
相数 phase	3 4
电压voltage	低挡0-150vac/ 高挡0-300va
频率frequency	45-120hz (40-500hz可选),0.1s
最大电流 max current	56a (低挡) /28a (高挡)
电源调整率 linear regulation	0.1%

整机效率efficiency		85%
负载稳压率 load regulation		1%
波形失真t.h.d		2% (纯电阻负载)
频率稳定度 frequency regulation		0.01%
led显示display		电压 电流 频率 功率 功率因数
电压解析度 voltage resolution		0.1v
频率解析度 frequency resolution		0.1hz
电流解析度 current resolution		0.01a
测量精确度	电压 voltage	0.5%fs+5dgt
	电流 current	0.5%fs+5dgt
	功率 wattage	0.5%fs+5dgt
	频率 frequency	0.01%fs+5dgt
设定精确度	电压 voltage	1%fs
	频率 frequency	0.1%fs
存储组数memory		m1 (v_f_a)、 m2 (v_f_a)、 m3 (v_f_a)
通讯接口interface		rs232c 或或 gpib(ieee488.2)
限流设定i-lim set		o-max current

输出保护 output protection	过流over current 过温 over temp 过载over load 短路
重量(kg)	200kg
体积w × h × d(mm)	610 × 1030 × 1050
工作环境 environment	环境温度0~45 ° c,相对湿度20
离墙安全距离safe distance from the wall	600mm-1000mm