

多一 插座安全测试仪DY207A

产品名称	多一 插座安全测试仪DY207A
公司名称	乐清市柳市立创计量设备商行
价格	105.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:便携式安全仪器 品牌:多一
公司地址	浙江乐清市柳市虎啸路106号
联系电话	86 577 27860618 13905876710

产品详情

产品特点：

具备清晰的led提示插座配线情况（极性检测）

回路检测（接线的松紧情况）

漏电开关检测

蜂鸣报警设置

1、插座的极性检测

检查步骤	检查结果显示	蜂鸣	故障原因	行动
第一步 判断插座接线	正常 e线断路 l线断路 n线断路 l与n接反 l与e接反 l与e接反	长鸣 “滴”不间断报警	正常 没有e线 插座内e线没有接好 线路内部有熔断或有故障 插座l线没接好或无电源 线路内部有熔断或有故障 插座内n线接线没接好 插座内接线不正确 插座内接线不正确 插座内接线不正确且没有e线	进行第二步检测 找电工检查电路接线 调整接线 找电工检查电路接线 调整接线，重新检测 找电工检查电路接线 调整接线，重新检测 调整接线，重新检测 找电工检查电路接线，调整接线，重新检测

注：当第一步检测极性正确会自动进入第二步回路检测

2、插座的回路检测（接线的松紧）

检查步骤	检查结果显示	线路阻值	蜂鸣	故障原因	行动
第二步	led灯亮时	<1.80	长鸣	正常	进行第三步检测
	led灯亮时	1.80<92	“滴”不间断报警	接线位置有松动	请拧紧接线
	led灯亮时	>93		接线位置有松动非常严重	请拧紧接线

3、漏电保护器的检测

检查步骤	检查结果显示	故障原因
第三步 检测漏电保护器	正常动作 不能动作	地线不符合要求 漏电保护器有故障 插座内n线与e线接反

功能及技术指标

功能	技术指标	精度
额定交流电压	ac 230v	± 10%
回路检测（接线的松紧情况）		
频率范围	50-60hz	
整机功耗	约3ma	
接触电压限值	< ac 50v，（对地）	
过电压保护	ac/dc 300v	
温度范围	0 ~ 40	
湿度	< 80%	
漏电保护检测	30ma	
保护性接地错误探测		
反应限值	< ac 50v（对地）	
标准包装尺寸	72 × 78 × 80mm	
产品重量	约40克	

"多一 插座安全测试仪DY207A"的类型是便携式安全仪器，型号是DY207A，测量精度是± 10%，尺寸是72 × 78 × 80mm（mm），品牌是多一，加工定制是是，测量范围是50-60Hz