

同轴视频放大器单路视频放大器抗干扰器12V供电监控信号扩大器

产品名称	同轴视频放大器单路视频放大器抗干扰器12V供电监控信号扩大器
公司名称	深圳市想家网电子商务有限公司
价格	45.00/个
规格参数	品牌:thinkga 型号:fa-01 类型:视频监控系统
公司地址	中国 广东 深圳 宝安区 梅龙大道皇嘉梅陇公馆B602室
联系电话	86 0755 29498939

产品详情

产品特点：黑白彩色兼容，视频信号一入一出，用于视频信号远距离电缆传输放大均衡。

视频放大器最多输出一路视频信号，由独立隔离补充三级管对组成的电路向75欧姆负载输出信号，这就是一入一出视频放大器。它具有彩色黑白兼容和频率响应平坦的特性。

技术指标：

电气指标

(所有指标在四路输出负载阻抗为75欧姆时测得)

输入电压：dc12v

输入输出阻抗：75欧姆

输入连接器：1个bnc

输出连接器：1个bnc

频率响应：可调，对同轴电缆失真进行补偿放大

带宽 (-3 db):10 hz to 7.5 mhz

增益：可调，最大 6 db

削顶前最大输出：2.5vp-p。

机械指标

最大尺寸：长×宽×高=95×85×25毫米

结构：薄金属机壳

安装调试：

- 1.电源输入dc12v，接通后电源指示灯亮。
- 2.将视频输入电缆接至本机视频输入（video in）bnc接头上
- 3.将视频输出电缆接至本机视频输出（video out）bnc接头上
- 4.以上接线无误后，首先对gain（增益）进行调节，调节大约视频输出电压为1vp-p；再对hfgai（清晰度）调节：如果一次调节不到最近效果，可以重复来记次直到最佳。

安装注意事项

1.不要尝试拆开本机

为防止触电，不要尝试拆开本机。没有维修配件放于本机内部，本机维修，维护需请有资格的技术人员进行。

2.轻拿轻放

本机属于精密电子设备，不要剧烈震荡、摇晃、碰撞。粗暴对待可能会导致机的损坏。

3.注意防水、防潮

不要将本机暴露在雨中，不要再潮湿的环境中使用。潮湿可能导致本机损坏和人员触电。如有异常，请立即关闭电源，并请有资格的技术人员进行检查、维修。

4.禁止使用烈性清洁剂擦洗本机

使用柔软的毛巾轻轻地清洁本机，当赃物难以祛除时，可以使用中性清洁剂。

5.不要超出规定的温度、湿度、电压范围使用本机

请在下列条件下使用本机：温度 -10 ± 45 ，相对湿度低于90%，输入电压符合要求。

"同轴视频放大器单路视频放大器抗干扰器12V供电监控信号放大器"的类型为视频监控系统，型号是FA-01，品牌为JIAA，用途是视频信号远距离电缆传输放大均衡