

# 山特C2K主机内置电池组 山特ups电源2kva内置电池组

产品名称	山特C2K主机内置电池组 山特ups电源2kva内置电池组
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:C2K 产地:深圳
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	13520606861 13520606861

## 产品详情

山特城堡C1-3kVA 是目前中国市场存量广，的在线式C1-3kVA UPS。通过30年的经验积累，中国的数字化控制技术，在解决9种电力问题（市电断电、电压下陷、浪涌、欠压、过压、电子干扰、频率波动、瞬变、谐波失真、其他）的基础上，进一步提高了产品的适应性和可靠性，为用户设备以及UPS本身提供万无一失的保障。

产品性能：

### 1. 存量广，安全可靠

\*市场上，存量广的在线式UPS, 30年经验积累，

完美搭配中国电力环境

\*超宽输入电压频率范围，适应苛刻的电力环境

\*成熟的数字化控制技术，强壮的功率半导体器件，三重软硬件

保护，更加安全可靠

### 2. 绿色功率设计，节能环保深圳山特电子科技有限公司

\*输出功高可达0.9，提供更多能量

\*高效率电气设计，在线模式下效率高达90%，节省运行费用，

减少更多排放

\*绿色环保，符合欧盟环保指令的各项要求

### 3. 智能人性设计，灵活易扩展

\*电池易配直，可满足不同放电时间要求

\*智能实时电池监测，电池状态尽在掌握

\*多种选配件，灵活适应不同需求无论是环境恶劣的高海拔地区

### 4. 城堡C1-3KVA 广泛应用于全国各地

供电品质欠佳的边远山区

潮湿高热的东南沿海

还是供电紧张的大中城市

C1-3KVA 都能给您的负载

提供安全可靠的保护

C1-3KVA UPS 产品参数：

型号		1K	1KS	2K	2KS
容量	VA/W	1000VA/800W		2000VA/1600W	
输入参数	输入电压范围	115~300VAC			
	频率范围	40Hz-70Hz			
	输入连接	国标			
	输入谐波失真	< 10% 非线性满载			
	输入功率因数	0.98			
输出参数	输出电压	220VAC			
	输出精度	± 2%			
	输出连接	GB 10A *2	GB 10A *2	GB 10A *4	GB 10A *4

锁相范围	46-54Hz/54-66Hz
输出频率 ( 电池模式 )	50/60Hz ± 0.05Hz
电流峰值比	3:1
输出谐波失真	<4% ( 线性负载 ) <7% ( 非线性负载 )
输出波形	纯净正弦输出
市电模式	105% ~ 150% : 47s~25s
电池模式	
过载能力	150%~200% : 25s~300ms >200% : 200ms

效率	市电模式	>89%	>90%		
电池及充电参数	电池电压	24VDC	36VDC	48VDC	72VDC
	电池类型	9AH	取决于用户需求9AH		
	后备时间	>4.5min	>4.5min	>4.5min	
	回冲时间	7小时回冲至90%	7小时回冲至90%	7小时回冲至90%	
转换时间	充电电流	1.0A	6.0A	1.0A	6.0A
显示	LED	负载/ 电量/ 输入/ 输出/ 运行模式			
物理参数	(WxHxD)mm	144x229x345	144x229x345	190x328x393	190x328x393
	运行环境温度	0-40			
	运行环境湿度	20-90% ( 无凝露 )			
环境参数	噪声	<45dB @ 距离1 米		<50dB @ 距离1 米	

标准和认证 IEC61000, IEC62040, GB7260, GB4943

TLC/节能认证/ 电认证/CQC Ready

通讯和监控	RS232	标配
	扩展插槽( 选配)	可选择NMC 卡,CMC 卡, AS400 卡或 USB 卡
	EPO ( 选配)	急关断
	软件	Winpower

### 系统保护频率和电压调整

可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件，从而提供更高的可用性。  
 电源调节 保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。  
 输入功率因数校正 通过使用小型发电机和电线连接,使安装费用少 兼容发电机  
 使用发电机电源时，确保干净、不间断电源以保护设备 冷启动能力  
 当市电停止时提供临时的电池供电 可复位线路开关  
 不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。 经安全机构的认证 产品经过测试和认证，确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

