

300-6000W太阳能光伏发电系统及逆变器、控制器OEM贴牌

产品名称	300-6000W太阳能光伏发电系统及逆变器、控制器OEM贴牌
公司名称	苏州迈力电器有限公司
价格	5000.00/套
规格参数	名称:太阳能光伏发电系统 产品用途:将太阳能转化为电能 :
公司地址	江苏省苏州国家高新技术产业开发区建林路666号42栋厂房
联系电话	86-051269206198 18761911511

产品详情

主要功能及保护：

1. 过热保护：如逆变器内部温度或环境温度过高，逆变器将自动温度保护停止输出保证用电设备安全。
2. 电池低电压保护：当蓄电池或供电电源电压过低时，逆变器将自动关机保护停止输出以保护电池或电源不受损害。当电压恢复正常时，逆变器自动恢复工作。
3. 电池低电量警报：当电池电压低于正常值一定范围时，逆变器会发出蜂鸣警报声提醒用户电池需要充电。此时用户应停止电子设备的操作，尽快给电池充电。
4. 电池过电压保护：当直流输入电压超出正常值一定范围时逆变器将自动关机停止输出，注意电压过高时有可能会损坏机器。
5. 过载保护：当连接的负载超出逆变器的额定功率瓦特(w)时，逆变器将自动关机停止输出。去除超载后，自动回复正常工作。
6. 短路保护：当连接的负载出现严重的短路故障，逆变器将自动关机停止输出。去除短路后，自动回复正常工作。

二、特点：转换效率高、启动快；负载适应性与稳定性强；提供过流及短路保护，避免电器损坏；内置保险丝，安全可靠；提供低电压保护；提供过载保护；运转安静、外观坚固实用、易于携带；

三、适用范围：

- 1、车船设备系列：军用车载、警车、医疗救护车、船舶、交通红绿灯等。
- 2、工业设备系列：太阳能、风力发电、金属卤灯、高压钠灯、普通工作灯、普通白炽桌灯、聚光灯、低聚光灯等。
- 3、办公设备系列：电脑、打印机、显示器、复印机、扫描仪、数码相机、数码摄象机等。
- 4、家庭设备系列：吸尘器、风扇、照明灯、搅拌机、加工机、电动裁剪刀、缝纫机、电热壶、洗衣机等。
- 5、厨房器具系列：微波炉、电磁炉、烤面包机、咖啡壶、电冰箱等。
- 6、电动工具系列：电锯、钻孔机、研磨机、喷沙机、冲压机、除草机、卷锯、研磨器、焊枪、圆锯、吸尘器、电烙铁、空气压缩机等。
- 7、电子领域系列：电视机、dvd、游戏机、功率放大器、音响设备、监控设备、终端设备、服务器、智能平台、卫星通信设备等。

苏州迈力电器有限公司新近研发了带遥控远程操作逆变器，可在30米有效范围内控制逆变器的开关机等步骤，从而减少了操作时间，节省了人力，提高率工作效率；机器还可以增加市电切换功能（市电优先或逆变优先），可作为应急电源或者太阳能系统逆变电源使用！

新型市电切换逆变优先太阳能家用1500w多功能纯正弦波逆变器

苏州迈力电器有限公司研发的新型纯正弦波逆变器已经上市，该机器具有体积小，功率足，适用范围广，干扰小等特点。可以给智能手机，ipad苹果电脑及其他精密仪器供电。如果有需要，欢迎咨询！

型号	p1000-12-110	p1000-24-110	p1000-48-110	p1000-12-220	p1000-24-220	p1000-48-220
输出功率	1000w	1000w	1000w	1000w	1000w	1000w
峰值功率	2000w（5毫秒内）					
输入电压	12v	24v	48v	12v	24v	48v
输出电压	110vac ± 10%			220vac ± 5%		
空载电流	< 1.05a(dc13v)	< 0.85a(dc26v)	< 0.48a(dc52v)	< 1.05a(dc13v)	< 0.85a(dc26v)	< 0.48a(dc52v)
输出频率	50hz ± 1%/60hz ± 1%					
输出波形	纯正弦波					
波形失真	thd < 3%					
输出效率	> 86%(dc13v)	> 88%(dc26v)	> 90%(dc52v)	> 86%(dc13v)	> 88%(dc26v)	> 90%(dc52v)
输入电压范围	10.6v ~ 15.5v	21.6v ~ 30v	43.2v ~ 63v	10.6v ~ 15.5v	21.6v ~ 30v	43.2v ~ 63v
欠压报警	10.5 ± 0.3v	21 ± 0.6v	41.8 ± 1.2v	10.5 ± 0.3v	21 ± 0.6v	41.8 ± 1.2v
欠压保护	9.5 ± 0.2v	19 ± 0.3v	38 ± 0.4v	9.5 ± 0.2v	19 ± 0.3v	38 ± 0.4v
过压保护	16 ± 0.5v	32 ± 1v	65 ± 2v	16 ± 0.5v	32 ± 1v	65 ± 2v
欠压恢复	11.8 ± 0.3v	23.6 ± 0.4v	47.2 ± 0.8v	11.8 ± 0.3v	23.6 ± 0.4v	47.2 ± 0.8v
过压恢复	15.7 ± 0.3v	31.8 ± 0.4v	63 ± 1v	15.7 ± 0.3v	31.8 ± 0.4v	63 ± 1v
过载保护	120% ~ 130%					
保护功能	欠压：led红灯亮，蜂鸣器报警，自动恢复					

过压：led红灯亮，自动恢复

过载：led红灯亮，自动关机，需重新开机

过温：led红灯亮，蜂鸣器报警，自动恢复

短路（2秒内）：自动恢复

输入反接：保险丝熔断

工作环境温 - 10 - +50
度

储存环境温 - 30- +70
度

湿度 20% ~ 90%rh 无冷凝

工作海拔 1200m

产品尺寸 295*139*73mm

产品净重 2.57 ± 0.02kg

包装尺寸 380*195*155mm（1台）； 380*195*280mm（2台）

包装重量 3.4 ± 0.05kg/1台； 6.6 ± 0.1kg/2台，

"300-6000W太阳能光伏发电系统及逆变器、控制器OEM贴牌"的产品用途为将太阳能转化为电能，名称是太阳能光伏发电系统