

BC2010智能双显绝缘电阻测试仪(四档)

产品名称	BC2010智能双显绝缘电阻测试仪(四档)
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:BC2010 温度:23 ±5
公司地址	武昌区民主路428号(小东门建材市场四楼418号)
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

武汉华能联创

生产的BC2010智能双显绝缘电阻测试仪具备多种电压输出等级(500V、1000V、2500V、5000V)、容量大、交直流两用、抗干扰强、指针与数字同步显示、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结果具有防掉电功能等特点。BC2010绝缘电阻测试仪采用嵌入式工业单片机实时操作系统,超薄形张丝表头与图形点阵液晶显示器完美结合,是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。

产品特征

- 1、绝缘电阻测试仪有多种电压输出选择BC2000(2500V/5000V)、BC2010(500V、1000V、2500V、5000V),测量电阻量程范围可达0~200G,电阻量程范围可自动转换,并有相应的指示
- 2、两种方式同步显示绝缘阻值。模拟指针的采用可容易观察绝缘电阻的变化范围,数字显示的采用可jinque得出测量结果。
- 3、机械表头与液晶屏合二为一。双刻度显示,量程自动转换。彩色刻度易于读识,并有LED显示相应色

彩。

4、采用嵌入式工业单片机和实时操作系统。自动化程度高、抗干扰能力强，仪器可自动计算吸收比和极化指数，无须人工干预

5、操作界面友好，各种测量结果具有防掉电功能，可连续存储20次的测量结果

6、仪表产生高压时，有提示音输出

7、内置残留高压放电电路，测试完毕可自动放掉被测设备上的残留高压

8、交直流两用，配置可充电池和交流适配器

9、采用便携式设计，便于野外操作

10、高压短路电流 3mA，是测量大型变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器

产品别称

数字兆欧表、指针兆欧表、绝缘表、绝缘电阻测试仪、高压绝缘电阻测试仪、绝缘电阻测量仪、绝缘特性测试仪、高压兆欧表、带吸收比功能的兆欧表、带极化指数功能的兆欧表、电动摇表、电子式绝缘电阻测试仪、大功率高压兆欧表、智能双显绝缘电阻测试仪

技术参数

型 号	BC2010		BC2000	
输出电压	500V DC	1000V DC	2500V DC	5000V DC
温	23 ± 5			
精 度				

	绝缘电阻	1M ~ 20G	2M ~ 40G	5M ~ 100G	10M ~ 200G
		± 5%	± 5%	± 5%	± 5%
度	输出电压	4M ~ 20G	8M ~ 40G	20M ~ 100G	40M ~ 200G
		0 ~ +10%	0 ~ +10%	0 ~ +10%	0 ~ +10%
	高压短路电流	3mA			
	工作电源	8节AA型充电电池，外置充电适配器			
	工作温度及湿度	-10 ~ 40 ，大相对湿度85%			

BC2010智能双显绝缘电阻测试仪详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限公司的客服，厂家报价，可定制