

特价本厂产品可控硅触发器KC-3

产品名称	特价本厂产品可控硅触发器KC-3
公司名称	常州中远仪表有限公司
价格	1280.00/台
规格参数	
公司地址	常州市新北区春江镇魏村灵桥村委会旁38号
联系电话	18961128370

产品详情

注：本产品独家生产销售，如委托别人代购不予给货。

概述

nfp-kc系列移相触发器采用独特的同步技术设计,不需外接同步变压器,接线简便.适用于单相、三相阻性或感性负载式稳定可靠.本仪器采用高性能的开关电源,可在极宽的电源波动范围内正常工作.控制输入与触发输出完全光电隔离.要求连续平滑调节低电压、大电流以及控制精度要求较高或不允许大电流冲击的单相、三相控制系统.如交流、直流、有很高的性价比.

技术参数

反馈输入规格:0-5v 0-8v 0-10v

软启动时间:30s 60s

触发容量: 800a的可控硅(订货可加大)

电源电压:85-260v ac\dc

功耗: 3瓦

外形尺寸:96 × 96mm 48 × 96mm

开孔尺寸:92 × 92mm 45 × 92mm

*面板说明

1. pow-电源指示灯

2. man-手动状态指示灯

3. auto-自动状态指示灯

4.手/自动转换开关(拨向左边时,触发器处于手动状态;

拨向右边时,触发器处于外来信号控制状态)

5.输出指示光柱

6.调节旋钮(在自动控制状态下用于限幅,如不需要限幅请调至最大.)

接线方式

nfp kc-3型可触发三个 800a的双向可控硅(图1)或六个两两反并联的单向可控硅(图2),适用于主回路为"y"接法,的控制方式.触发输出没有极性,没有相序要求.触发双向可控硅时,接一阳极(a1)和触发极(g);触发两个单向反并联发极(g1,g2).确认接线无误后,可先用三个100瓦左右的同功率白帜灯为假负载进行调试,将触发器的手/自动转换开关电后调整电位器,观察三个白帜灯的亮度变化情况

可控硅移相触发器采用微处理器技术,具有手动,软启动功能,外部接电位器手调功能,接受外部输入的ma--20ma或输出控制触发信号.

常州中远仪表有限公司

联系人：高志平 先生

电 话：0519-85472370

传 真：0519-85714686

手 机：18961128370

地 址：江苏常州市新北区春江镇魏村长江村

在线咨询：

"特价直销本厂独家产品可控硅触发器KC-3"的是否提供加工定制为是，品牌是中远，型号为KC-3，测量范围是国标，外形尺寸为96*48（mm）