

# TH2817C型LCR数字电桥 lcr数字电桥 电桥

产品名称	TH2817C型LCR数字电桥 lcr数字电桥 电桥
公司名称	上海同倍检测科技有限公司
价格	6320.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:高速lcr测量仪 品牌:tonghui/同惠
公司地址	上海市松江区松汇路四十七弄3幢1楼1060室
联系电话	15618554069

## 产品详情

th2817c型lcr数字电桥是本公司最新推出的高性价比元件参数测试仪器，是本公司精简型的通用lcr电桥与高性能高精度lcr电桥的完美结合。该产品可提供最快20次秒的测量速度、50hz-100khz十点测试频率、三种常用典型测试电平、5位读数分辨率、两种源内阻选择和强大的测试功能,可满足生产线质量保证、进货检验及元件设计和评估的测量要求。高性价比 本产品综合了本公司在lcr电桥研制上多年的成熟技术，将简便操作与强大功能合理结合，将100khz lcr电桥的性价比提升了一个档次，是生产线及进出货检验的理想选择。多种通讯接口 th2817c提供了handler, rs232c, gpib接口功能，可方便地与电脑通讯，灵活地组成自动测试系统和自动测试线。方便的参数存储与调用 th2817c可保存10组测试参数，并且开机时可自动调用当前正在使用的已保存参数，免去了重复设定的麻烦。实用的变压器测试能力 th2817c具备变压器测试能力，使用专门的变压器测试夹具，无须改变测试线方式便可方便地测量匝数比 (n, 1/n)、互感 (m)、初次级电感 (l2a、l2b)，初次级直流电阻 (dcr、r2)。仪器同时可提供对外部偏压-5v~+5v的调节范围或最大外部50ma的直流偏置电流调节，可方便地用于通讯变压器和小功率扼流圈的测试。th2817c型lcr数字电桥是本公司最新推出的高性价比元件参数测试仪器，是本公司精简型的通用lcr电桥与高性能高精度lcr电桥的完美结合。该产品可提供最快20次秒的测量速度、50hz-100khz十点测试频率、三种常用典型测试电平、5位读数分辨率、两种源内阻选择和强大的测试功能,可满足生产线质量保证、进货检验及元件设计和评估的测量要求。高性价比 本产品综合了本公司在lcr电桥研制上多年的成熟技术，将简便操作与强大功能合理结合，将100khz lcr电桥的性价比提升了一个档次，是生产线及进出货检验的理想选择。多种通讯接口 th2817c提供了handler, rs232c, gpib接口功能，可方便地与电脑通讯，灵活地组成自动测试系统和自动测试线。方便的参数存储与调用 th2817c可保存10组测试参数，并且开机时可自动调用当前正在使用的已保存参数，免去了重复设定的麻烦。实用的变压器测试能力 th2817c具备变压器测试能力，使用专门的变压器测试夹具，无须改变测试线方式便可方便地测量匝数比 (n, 1/n)、互感 (m)、初次级电感 (l2a、l2b)，初次级直流电阻 (dcr、r2)。仪器同时可提供对外部偏压-5v~+5v的调节范围或最大外部50ma的直流偏置电流调节，可方便地用于通讯变压器和小功率扼流圈的测试。

产品型号：	th2817c
lcr测试仪系列	
lcr测量参数	z ,r,x,c,l,d,q, (deg)

测试频率	50hz,60hz,100hz,120hz,1khz,10khz,20khz, 40khz, 50khz,100khz, 共10点		
测试电平范围	0.1vrms,0.3vrms,1vrms		
输出阻抗	30 , 100 可选		
基本准确度	0.1%		
测量速度或测试时间	快速: 20次/秒, 中速: 8次/秒, 慢速: 2次/秒 ( 1khz )		
等效电路	串联方式, 并联方式		
量程方式	自动, 保持		
触发方式	内部, 手动, 外部 , 总线		
清零功能	开路 / 短路扫频清零		
内部直流偏置源	固定 $\pm 2\text{vdc}$ , 外部调节 $0 \sim \pm 5\text{vdc}$ 可调输出 $0 \sim \pm 50\text{ma dc}$ 可调		
比较器功能	四档: ( 三档合格, 一档不合格 ) , 另有一个附属档		
存储器	10组内部仪器设定供存储/调用		
接口	rs-232c, handler , gpib ( 选项 )		
显示范围	r, x, z	0.1m ~ 99.999 m	
	c	0.001 pf ~ 9999.9uf	
	l	0.001 uh ~ 99.999kh	
	d	0.0001 ~ 9.9999	
	q	0.0001 ~ 9999.9	
	(deg)	-179.99 ° ~ 179.99 °	
	%	-9999%-9999%	
	turns	0.001—999.99	
	dcr	0.00001 — 1.9999m	
	m,l2	0.001 $\mu\text{h}$ —99.99 kh	
变压器测试参数	dcr , m , n , 1/n , l2 , dcr2		
显示器	专用lcd显示屏		
测试端	5端法		
显示方式	直读, abs, %		

上海同倍为国内首家提出——集技术支持、售后服务、产品包退换于一身的仪器仪表服务品牌。

服务承诺：

- 1、正品保障：上海同倍检测科技承诺对外销售的产品均为正品，如若发现假货，我们将假一赔十。
- 2、业内独家承诺：22年业内经验专业人士提供最合适您的选型方案，选型不当一切责任由商家承担。
- 3、100%零风险购买：若您购买后7天内对仪器使用不满意免运费为您退换。

"TH2817C型LCR数字电桥 lcr数字电桥 电桥"的测量速度为快速:20次/秒,中速:8次/秒,慢速:2次/秒 ( 1kHz ) , 类型是高速LCR测量仪 , 测量频率为50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz,40kHz,50kHz,100kHz ( Hz ) , 型号是TH2817C , 品牌为Tonghui/同惠 , 加工定制是否 , 属性为属性值 , 测量范围是|Z|,R,X,C,L ,D,Q, ( deg),Z,,R,X,C,L,D,Q, ( deg) , 测量准确度为0.1% ( % )