

# DH9261/100二总线消防火警电话主机（100门）

产品名称	DH9261/100二总线消防火警电话主机（100门）
公司名称	深圳市宏达瑞斯科技有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:其他公共广播系统 品牌:rise
公司地址	深圳市宝安区民治街道民宝路4号
联系电话	86-075523032869 13728634086

## 产品详情

dh9261/100  
二总线消防火警电话主机（100门）

### 一、概述

1，应用范围：发生紧急情况时，控制室和现场的通讯以及消防灭火指挥和疏散救援等特殊场合。

2，本设备采用凯拓公司首创的二总线技术，实现了供电与通讯兼容在两根线上，并且不分极性，极大的方便了施工调试。

3，本设备具有完善的检测措施，可针对总线及每一路的短路、断路进行检测并声、光报警。故障排除后，可自动恢复。

4，本设备采用全数字量控制，各功能单元采用mcu控制，并结合软硬件抗干扰技术，所以能适应各种复杂环境应用。

5, 采用轻触键控制, 手感好。

6, 按键声音提示: 当发生错误操作时, 主机会发出“嘟”声提示操作错误。

7, 主机、分机可相互呼叫并可全双工通话。可多方通话, 主机可同时呼叫2部分机或2部分机同时呼叫主机并与之通话。

8, 主机免提通话。

9, 具有记录和显示呼叫、应答时间的功能; 并能向前查询、显示100条主机与分机呼叫、应答时间的记录。

10, 采用先进的数字录音技术, 可靠, 寿命长, 通话自动录音。

11, 具有自检功能, 能对显示、发声器件进行检测。

12, 根据所接分机数量, dh9261消防电话有20门和99门两种机型。

13, 执行标准: 《消防联动控制系统gb 16806-2006》, 已通过公安部消防产品合格评定中心cccf认证。

## 二、主要技术指标

1, 供电电源:  $dc24v \pm 10\%$

2, 话音频响:  $300 \sim 3400hz (\pm 3db)$

3, 传输衰耗: 5db

4, 线路条件: 分机环路电阻 (不含话机电阻) 300

线间绝缘电阻 20k

线间电容  $0.7 \mu f$

5, 总线长度: 1000米

6, 录音时间: 大于20分钟

7, 电流: 1a

8, 时钟误差: < 10s/天

9, 工作环境: 温度0 ~ 40 , 相对湿度小于95 %。

"DH9261/100二总线消防火警电话主机(100门)"的类型为其他公共广播系统, 型号是DH9261/100, 品牌为rise, 加工定制是否