

巴拉 5寸显示屏 2.4G接收显示屏 无线接收LED显示屏

产品名称	巴拉 5寸显示屏 2.4G接收显示屏 无线接收LED显示屏
公司名称	深圳市福田区巴拉电子经营部
价格	690.00/PCS
规格参数	加工定制:是 种类:led幕墙屏 型号:bla001
公司地址	深圳市福田区华强北国际电子城外贸批发部
联系电话	86-075583016944 13410760202

产品详情

主营：行车记录仪，高清视频眼镜，摄录一体机，gps定位器。彩信报警器等 所售商品均有现货，质量好，价格优 好货源，实力雄！真诚欢迎车友团购 各地经销商来电洽谈 联系人：李小姐18038006271

基本信息：

- | 显示屏：5英寸高清显示屏
- | 无线接收：内置 2.4g/5.8g无线接收模块
- | 频道切换：支持8个频道手动和自动切换
- | 天线：外置隐藏可折叠天线
- | 录像：支持有线、无线摄像机的无缝循环录像和无缝连续录像
- | 拍照：支持有线、无线拍照
- | 视频输入：tv-in [ntsc / pal]
- | 电池：内置3200mah大容量电池，连续录像9.5小时以上
- | 内置1w扬声器

- | 支持32gb tf 储存卡（内存卡需要另购，不含在本机配件里面）
- | 支持多种语言
- | 支持省电模式：自动关屏，自动关机
- | 支持系统自动升级

录像拍照操作

当工作模式选择开关拨到“ ”时，开机进入录像拍照模式。

1.拍照：在录像拍照工作状态下按“ ”进入拍照，屏幕上的“ ”闪烁一下，拍照一张。

2.录像：在录像拍照工作状态下长按“ ”3秒进入录像状态，屏幕显示“rec”。要结束录制时再按“ ”完成并自动保存退出。不按“ ”结束录制，系统会自动分段保存，直到卡存满，结束录像。

录像拍照操作

但是如果开启了自动覆盖功能，不按“ ”结束录制，系统会自动分段保存，到卡满时覆盖最早录像片段保存当前最新的录像，不停地循环录像下去。

3.频道切换：在无线模式状态下按“ ”/“ ”选择频道。屏幕会显示你选择的频道

录像拍照操作

4.静音开关：在录像拍照工作状态下按“ ”进入静音状态，屏幕显示“静音”，喇叭无声音。按“ ”解除静音，屏幕“静音”消失，喇叭有声音。

注：静音设置对耳机收听不会有影响。

移动侦测录像操作

当工作模式选择开关拨到“ ”时，进入移动侦测录像模式，按“ ”退出，回到系统/功能菜单。在移动侦测录像模式下，长按“ ”3秒进入移动侦测，当有物体移动时，自动开始录像，屏幕显示“rec”，10秒种后无移动物体，系统会自动结束录像保存退出，等待下一次移动物体启动。要结束移动侦测录制时，按“ ”完成并自动保存退出。不按“ ”结束录制，系统会自动分段保存，直到卡满结束录像。如果开启了自动覆盖，不按“ ”结束录制，系统会自动分段保存，到卡满时覆盖最早录像片段，保存当前最新的录像，不停地循环录像下去。

注：无线模式下，请确保无线信号稳定，无噪点，否则有可能误侦测。

回放录像/拍照操作

当工作模式选择开关拨到“ ”时，开机进入回放录像拍照状态。按“ ”/“ ”移动光标选择录像/照片，按“ ”退出，回到主菜单。

1. 播放录像：当光标移动到“录像”图标时按“ ”进入日期文件夹，按“ ”/“ ”移动光标选择日期，再按“ ”进入时间分段录像文件。按“ ”/“ ”移动光标选择时间段录像文件，按“ ”播放录像。按“ ”/“ ”调节音量大小。长按“ ”/“ ”进入快进快退模式，再按“ ”快进x2、x4、x8，再按“ ”快退2x、4x、8x，按“ ”播放，按“ ”退出。

回放录像/拍照操作

2 浏览照片：当光标移动到“照片”图标时，按“ ”进入图片文件，按“ ”/“ ”移动光标选择图片，按“ ”浏览图片。按“ ”浏览下一张，按“ ”浏览上一张。按“ ”退出。

3删除照片和录像：在播放录像/浏览照片界面下，按“ ”/“ ”移动光标选择删除文件，按“ ”弹出删除对话框，按“ ”/“ ”移动光标选择删除方式“全部”/“当前”/“取消”，按“ ”确认。

功能设置操作

当工作模式选择开关拨到“ ”/“ ”时，开机按“ ”进入功能和系统菜单。按“ ”/“ ”将光标移动到“功能”图标上，按“ ”进入功能菜单

"巴拉 5寸显示屏 2.4G接收显示屏 无线接收LED显示屏"的型号为BLA001，屏幕尺寸是11*5.5（英寸），显示颜色为全彩，品牌是other，种类为LED幕墙屏，显示方式有其他，加工定制为是