

# 潍坊EPS-8KW EPS应急电源照明柜60min

产品名称	潍坊EPS-8KW EPS应急电源照明柜60min
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:戴克威尔 型号:8KW 产地:潍坊
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

## 产品详情

公司EPS应急电源是根据消防设施、应急照明、事故照明等一级负荷供电设备需要而设计生产。产品由互投装置、自动充电机、逆变电源及蓄电池组等组成。在交流电网正常时经过互投装置给重要负载供电。当交流电网断电后，互投装置将会立即投切至逆变电源供电。当电网电压恢复时，应急电源又将恢复为电网供电。

应急电源在停电时，能在不同场合为各种用电设备供电。它适用范围广、负载适应性强、安装方便、效率高。采用集中供电的应急电源可克服其他供电方式的诸多缺点。减少不必要的电能浪费。在应急事故、照明等用电场所，它与转换效率较低且长期连续运行的UPS不间断电源相比较，具有更高的性能价格比。

### 一、YJ单相系列（消防）应急照明电源

#### 1、应急照明EPS电源柜产品概述

产品用途：适用于建筑物发生火情或其他紧急情况下为应急照明等各种灯具（含单进单出型金属卤素灯、钠灯）提供集中供电的应急电源装置。

#### 2、产品特点

- 1、采用最新IGBT逆变技术。
- 2、采用集中供电模式，无需特殊灯具。
- 3、应急供电时，正弦波交流电输出，稳压、稳频、静置无噪音、无公害。
- 4、可消防联动，可计算机监控，可消防中心控制。

5、隔离变压器输出，LCD液晶显示。

### 3、产品优点

1、设计简单，施工方便。

2、综合造价低，节省投资。

3、寿命长，主机寿命20年以上。

4、免维护电池，可循环使用300~500次。

5、管理简单，自动瞬间切换，可无人值守。

6、保持照度稳定，工作可靠，维护简便。

### 3、规格型号

型号YJ-0.5KWYJ-1KWYJ-2KWYJ-3KWYJ-5KWYJ-6KWYJ-7KWYJ-8KWYJ-9KWYJ-10KW

容量 (KW) 0.512.03.05.06.07.08.09.010

输入最大电流 (A) 3720253540/1645/2050/2555/2860/30

电压 (V) 单相220V  $\pm 25\%$ 单相220V  $\pm 25\%$

三相380V  $\pm 25\%$

频率 (Hz) 50Hz  $\pm 5\%$

输出额定电流 (A) 2.24.59.113.622.727.23236.44145

电压 (V) 正常时：同市电电压一致

应急时：220V  $\pm 5\%$

频率 (Hz) 应急时50Hz  $\pm 0.5\%$

正常时同市电一致

切换时间小于0.25秒 (特殊要求时，可小于0.006秒，可带金属卤素灯。)

波形应急时：正弦波；正常时：同市电一致

应急供电时间90分钟 (标准型)

超载能力负载120%时能正常工作

噪音正常时：静置无噪音；应急时：< 55dB

相对湿度0~90%

环境温度 - 24 ~ 40

海拔高度2000米以下

适应负载主要用于照明类等各种负载

重量 ( kg含电池 ) 60130210360510620700780850940

输出回路 ( 标准型 ) 3333333333