

# 水星MW150US 150M 无线USB网卡 支持WIFI 路由器台式机 电脑配件

产品名称	水星MW150US 150M 无线USB网卡 支持WIFI 路由器台式机 电脑配件
公司名称	深圳市宏讯电线电缆有限公司
价格	23.00/PCS
规格参数	品牌:水星 型号:150us :
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区坪西南路45号K栋402
联系电话	18126300525 13244748527

## 产品详情

### 产品特点

150mbps无线传输速率cca空闲信道检测技术wps一键安全设定内置智能天线

主要特性无线传输速率最高可达150mbps内置智能天线符合ieee802.11g、ieee802.11b标准具有wps一键安全设定按钮，简化无线安全设置过程提供a型usb接口提供两种工作模式：集中控制式（infrastructure）和对等式（ad-hoc）采用cca技术，自动避开频道干扰并充分利用频道捆绑优势，确保使用无线网络时不会影响邻居支持wep加密，支持wpa/wpa2、wpa-psk/wpa2-psk等高级加密与安全机制提供简便的配置、监控程序支持无线漫游（roaming）技术，保证高效的无线连接

支持的标准和协议	ieee 802.11g、ieee 802.11b、d 2.0) 无线技术
总线类型	usb 2.0
频率范围	2.4 ~ 2.4835ghz
传输速率	11n：最高可达150m 11g：6/9/12/18/24/36/48/54m 11b：1/2/5.5/11m（自适应）
工作信道数	13
数据调制	11b：cck,dqpsk,dbpsk  11g：ofdm  11n：ofdm with psk,bpsk,16-
rf功率	20dbm（最大值）
天线增益	2dbi
led指示	status
外型尺寸	88.8mm × 27.5mm × 10.8mm

(l x w x h)	
使用环境	工作温度：0 到40 存储温度：-40 到70 工作湿度：10%到90%rh 不凝 存储湿度：5%到90%rh 不凝
支持操作系统	windows 2000/xp/vista

## 无线网卡的安装与使用——psp与mw150u及mw54ud联机游戏设置

本文以盟区对战平台为例介绍psp与mw150u无线网卡联机游戏设置，其它对战平台下无线网卡端设置相同，mw54ud的设置方法与mw150u相同。

### 网络拓扑：

### 拓扑说明：

电脑通过有线连接已经可以访问internet，psp通过连接安装在电脑上的无线网卡，实现internet联网游戏对战。

### 设置步骤：

设置网卡属性

设置电脑的网络共享

连接psp设备

安装对战平台

#### 1、设置网卡属性

首先安装好mw150u无线网卡驱动，然后打开“设备管理器”-“网络适配器”，在“wireless 150m usb adapter”上右键点“属性”，然后打开“高级”选项卡，把“psp xlink mode”改为“enable”，默认是“disable”。

#### 2、设置电脑的网络共享

如果是拨号上网，在“宽带连接”上右键选择“属性”，如果通过路由器上网，在“本地连接”上右键选择“属性”，点击“高级”，勾选下面两项：

### 3、连接psp设备

开启psp的wifi开关“wlan”，进入游戏，选择“联网模式”。打开电脑的“网络连接”，右键点击“无线网络连接”，选择“查看可用的无线连接”，在当前可用的网络列表中扫描到psp，点击“连接”，连接成功后能够看到如下信息：

### 4、安装对战平台

对战平台有很多，本例以盟区对战平台为例。首先进入<http://www.mengzone.com/>网站，免费注册一个用户名和昵称，昵称就是你在游戏中的名字。然后下载游戏平台客户端软件，在本机上安装好。打开桌面上的客户端，输入刚注册的用户名和密码，然后选择登录服务器，确定后就进入了游戏主界面，在首页中点击游戏设置，在接收设备设置上选择我们安装的无线网卡（wireless 150m usb adapter）。如图：

在左侧菜单中选择游戏，比如《山脊赛车2》，点击菜单中的“山脊赛车2”，我们选择电信区，进入游戏后，我们看到这个房间一共两个人，除了wltqh代表我之外，还有另外一个玩家，这时你可以邀请他一块进行游戏了。

#### 无线网卡安装与使用——快速安装指南

我司无线网卡在windows xp系统下首次使用需安装驱动程序，下面以mw150u v2.0为例，介绍我司无线网卡在xp系统下的安装方法。

桌面上选中“我的电脑”右键选择“管理”。

点击“设备管理器”，打开如下所示界面。

找到未安装驱动的usb网卡，一般显示为带有黄色问号的usb设备，右键该设备选择“更新驱动程序”，打开“新硬件向导”，如下图所示

选择“从列表或指定位置安装（高级）”，点击“下一步”

选择“在这些位置上搜索最佳的驱动程序(s)。”

1. 若您已经将无线网卡附带的驱动光盘放进您的电脑的光驱中，请勾选“搜索可移动媒体(软盘、cd-rom...)(m)”，点击“下一步”。
2. 若无线网卡驱动程序存放在电脑硬盘的某个位置，请勾选“在搜索中包括这个位置”，并点击“浏览”，浏览到无线网卡驱动程序所在目录文件夹，点击“下一步”。

驱动程序安装开始，此时提示“向导正在安装软件，请稍后...”，15秒左右之后驱动安装完成，弹出下图所示界面。

点击“完成”，驱动安装成功，安装成功之后设备管理器中会显示：

安装成功！

无线网卡的安装和使用—windows 7系统

本文介绍在windows7系统下如何安装我司无线网卡和怎样用无线网卡连接无线路由器。

无线网卡安装

配置无线网卡连接无线路由器

## 一、无线网卡安装

无线网卡安装需要两个步骤：

硬件安装

- 1、usb无线网卡请插入电脑usb接口，或者使用延长线插到电脑usb接口。
- 2、pci无线网卡请在电脑启动前插入机箱pci插槽。
- 3、cardbus无线网卡请插入笔记本电脑cardbus接口。

硬件安装完毕后进行驱动程序安装：

驱动安装

一、windows

7系统自带了我司大部分无线网卡驱动，这些网卡硬件安装完毕后不需要手动进行驱动安装即可使用。

系统自动搜索安装驱动过程如下：

1、windows 7系统检测到无线网卡，自动安装驱动程序，如下图：

2、成功安装网卡驱动程序。

二、如果您不想用系统自带驱动或者系统安装驱动失败，您可以手动安装无线网卡驱动。

1、在我司网站下载windows 7系统驱动（也可以安装vista系统驱动）。

2、桌面图标“计算机”上点击右键，选择“管理”。

2、选择“设备管理器”，在黄色标识设备上点击右键选择“更新驱动程序软件”。

3、选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”。

4、点击“浏览”。

5、选择驱动程序所在文件夹，点击“确定”。64位系统请选择 windows7 64-bit文件夹。

6、点击“下一步”。

7、如果弹出如下对话框，请选择“始终安装此驱动程序软件”。

8、驱动程序安装成功。

二、配置无线网卡连接无线路由器

1、查看无线路由器中的无线安全设置。（我们建议设置wpa-psk/wpa2-psk aes加密）

2、点击电脑右下角网络连接图标，选择无线路由器信号，点击“连接”。如果没有要连接的信号，请点击右上角刷新按钮。

3、输入网络安全密钥，即在无线路由器上设置的密码。

4、正在连接网络。

5、连接成功。

注意：此款网卡厂家现已不赠送usb延长线哦，新版本取消了wps此功能，请知悉！)

声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件，本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货！并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新，请大家谅解！

"水星MW150US 150M 无线USB网卡 支持WIFI 路由器台式机 电脑配件"的型号为150US，品牌是水星