

## 20L调速八角背负式智能喷雾器 电动喷雾器 农用塑料

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 20L调速八角背负式智能喷雾器 电动喷雾器 农用塑料             |
| 公司名称 | 台州市椒江友信喷雾器配件厂                          |
| 价格   | 160.00/件                               |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>类型:喷雾器<br>品牌:报喜鸟金米西部阳光新一代超赛王 |
| 公司地址 | 浙江台州市路桥区蓬街                             |
| 联系电话 | 86 0576 82751775 13566801131           |

### 产品详情

以下几点电动喷雾器简易故障快速维修常识提供参考，以便大家能够及时准确查明原因，快速解决简易故障

情况一：充了一夜的电，第二天启动电动喷雾器电源开关无反映，

可能有以下几点故障

(一)喷雾器上的电源开关接触不良解决方案：用小一字螺丝刀将开关拨出，剪下两根开关电源线拨出小段铜丝相连接，如果电机能启动，证明开关已损坏，如果不能启动则排除开关被损坏，（处理方法，如确定开关损坏，请更换）

(二)喷雾器内部的电池未充进电解决方案：用干燥的手触摸正在充电的充电器塑料外壳，如果有明显温度，证明充电器在正常工作，电池已被充电，若无明显温度，请检查充电插座是否有电，检查充电器是否有接触不良，（处理方法，如确定充电器损坏，请更换）

(三)喷雾器内部的水泵电机损坏解决方案：剪下水泵褐色蓝色两根线拨出小段铜丝连接电池正负两极（褐色线连接电池红色正极，蓝线连接电池黑色负极），在电池有电的状态下若水泵电机启动证明水泵未损坏，若水泵电机不启动则证明水泵电机已损坏，（处理方法，如确定水泵损坏，请更换）

(四)喷雾器内部的保护器损坏解决方案：当确定开关，水泵，充电器，电池（有电状态）正常还不能启动，则可能是保护器损坏，电池端子和接头出厂前都有防腐蚀表面处理，连接前请用小刀刮净表面（处理方法，如确定保护器损坏，请更换）

情况二：智能电动喷雾器正确操作方法

(一) 先将电动喷雾器充电10-15小时

(二) 安放好加水口及药箱底部两处过滤网后缓慢注入适量药液或清水

(三) 将电动喷雾器电源开关向下开启，

(四) 电机启动后将把手柄开关捏住开启，等电机空气排完后液体会成雾状喷出；白天使用电动喷雾器后晚上一定要充电10-15小时进行补电；即使第二天不使用也要充满电。

情况三：为了防止水泵堵塞

按要求使用两处过滤网来过滤液体，尽量少用电动喷雾器喷洒粉剂药，如果喷洒了粉剂药，要立即将电动喷雾器用清水反复喷洒彻底将水泵清洗干净；

情况四：怎样确定电池是否有电

用万能表测量充过电的电池电压12v-14v均为有电状态，即可以启动水泵，；（在充电状态下，用万能表能测量电池可以观察到充电时电压在上升）

情况五：水泵雾化小

请依次查看过滤网，喷头，喷杆手柄开关内部滤网，水泵是否堵塞，如果堵塞请排除堵塞的异物；（如果水泵内的异物取不出则需更换新水泵）

情况六：电动喷雾器如何存放

(一)先将电动喷雾器启动电源用清水反复喷洒彻底清洗干净水泵

(二) 将电动喷雾器充电10-15小时（电动喷雾器任何时候都要保持电池充足电存放，不能让电池在无电状态存放，否则到使用的时候已充不进电），待电充足后把塑料桶等所有部件擦拭干净存放在阴凉，干燥，通风处，由于电池有自放电特性，所以两至三个月要补充一次电再存放。

结构原理

智能电动喷雾器，主要由药箱，底座，蓄电池，直流电机，高压隔膜水泵，充电器，过充过放自动保护电子电路，背部背带，喷洒控制输送配件等组成。由蓄电池供电，作为动力带动电机高压隔膜泵工作，在水泵内部产生高压，再经过喷洒部件控制喷射出去。

由于直流电机和蓄电池电源，经过电子电路盒控制起到自动保护功能，并使整机各部件正常工作。

使用说明：

1. 首先将产品配备的部件，按照装配示意图装好之后，把整机上的电源开关打到关闭状态，接好充电器先充电8-10小时再使用。

2. 打开药箱入水盖，将已配置好的液体缓慢加入液体箱内，请注意加入时，必须用过滤筛把水中的杂物过滤掉，以免喷雾器部件造成堵塞。加完水旋紧上盖，试开机检查有无异常现象，确认无问题后再将喷雾器背好或用其他移动方式（利用各种手推车或加长胶管）拉到喷洒地点，选择好喷头类型进行喷洒工作。

3. 喷洒过程中，如发现液体箱中无液体，压力不足，管道不通，堵塞，漏液等现象，应当及时关掉

电源开关，加入液体或排除故障后，方可继续正常喷洒工作。

4. 充电时或使用之后应当关闭电源开关，预防电池自放电或喷雾器手柄开关误开启。

维护与保养：

(一) 喷雾器每次使用前后都必须充电保持内部电池有足够电量，避免因电池容量低而造成电池使用寿命减

(二) 喷雾器在充电和存放时，喷雾器底侧的电源开关都不得打开，以免因手柄开关误动作和内部电路空载工作造成浪费。

(三) 喷雾器必须充电后再作存放，如长期不使用，应每隔二个月充电一次以保持电池寿命。

(四) 喷雾器使用后，应保持内外部都干净整洁。

(五) 喷雾器应存放在干燥，通风，阴凉处，不可把喷雾器长期搁置在高温，低温，易燃区，爆晒于太阳光之后，以免塑料外壳及其他配件容易老化损坏减短整机使用时间。高寒地区用户应购买本厂生产的低温型智能电动喷雾器。

(六) 桶身底部有数个细小排液孔，请保持排液孔无泥沙等异物堵塞，确保电动喷雾器底部干燥，无积留液体对电器腐蚀

承接批量订单和外贸订单欢迎批购价格优惠

图片均为实物拍摄，因灯光、机器及显示器的原因，图片和实物可能产生一点色差以实物为准，另外生产批次的不同商标可能会跟图片略微不同，但请放心，质量绝对相同。我们保留最终解释权，不足之处请客户多多指点和包涵。

货物量多全部走物流，运费买家承担，一般配件500件以内，下单后均为当天发货，喷雾器100件以内，下单后三天发货。没如期发货客服会电话通知客户

支付方式：支持大家使用支付宝，开通网上银行和支付宝直接网上下单支付即可。这样大家都会觉得更加的放心和安全。未开通网上银行和支付宝的用户也可选择银行汇款，款到发货

中国银行：6216 6162 0700 2559 659

建设银行：6222 8014 8320 1018 01

农业银行：6228 4103 6028 9928 619

农村信用社：6228 5810 9900 1218 072

邮政储蓄：6221 8834 60014 4720 91

联系方式：电话13566801131qq349181022

"供应 20L调速 八角背负式智能喷雾器 电动喷雾器 农用塑料"的外型尺寸为400\*210\*470（mm），加工定制是是，类型为喷雾器，型号是3WBD-20，转速为3000-3400（r/min），适用场所是平地，净重量为6.5（kg），适用对象是草坪，适用领域为林业,农业，品牌是报喜鸟金米西部阳光新一代超赛王，产品类型为全新，容量是20L，输入电压为220V-240V